



Code produit

F05250

RECEPTEUR RF BASIC-2B 12V-24V

Référence

5250

EAN

8424299052502

La description.

La description

- Récepteur autonome alimenté en 12/24Vac/dc, permet la gestion jusqu'à 500 codes de commande RF 868Mhz.
- Un canal (bouton émetteur) peut activer l'un ou l'autre relais ou les deux relais simultanément.
- Permet l'ouverture à distance des portes piétonnes et véhicules à l'aide d'une télécommande jusqu'à 100 mètres. Permet la programmation manuelle et radio.
- Le récepteur comprend deux relais série, l'un configuré comme monostable et l'autre permet la configuration monostable=impulsion ou bistable à l'aide d'un cavalier (imp/bias) sur le récepteur lui-même.
- Monostable=Impulsif, le relais s'active pendant 2 s à chaque appui sur l'émetteur.
- Bistable. Le relais est activé et désactivé à chaque pression sur l'émetteur.

Détails techniques supplémentaires

- BASIQUE-2B
- Fréquence : 868,35 MHz
- Codage : changer de code
- Mémoire : 500 codes
- Nombre de relais : 2 relais
- Alimentation : 12/24Vac/dc $\pm 10\%$
- Contacts relais : 1A
- Consommation veille/fonctionnement : 60 mA / 90 mA
- Température de fonctionnement : -20°C à +85°C
- Étanchéité : IP54 (avec presse-étoupe IP65)
- Dimensions: 63x74x25mm
- Dimensions de la boîte : 82x190x40mm

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
63x74x25	0.201	4,5x8,4x18,5	NO PE/VP

Technologie de contrôle d'accès

RF

Manuels

- 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683 V03_22.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05250FR.pdf

Accessoires



F04800

ALIMENTATION 12Vac/1,5A. DIN4



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F05259

EMETTEUR RF KEYSINGLE MINI



F05231

RF KEYSINGLE PLUS2 EMETTEUR



F05232

RF KEYSINGLE PLUS4 EMETTEUR