



Code produit

F05238

KIT MEMOKEY RESISTANT

Référence

5238

EAN

8424299052380

La description.

La description

Le KIT MEMOKEY RESISTANT, pour contrôle d'accès autonome anti-vandalisme par clavier et proximité, permet la gestion jusqu'à 600 utilisateurs. Il comprend un clavier IP66/IK9 avec un contrôleur intégré au profil étroit et de petites dimensions (réf.5293), 3 cartes de proximité (réf.52750), 2 porte-clés (réf.52740) et une alimentation 12Vac/1A (réf. . 4802). Il dispose de:

- Sortie relais 2A configurable de 1-99sg (5s par défaut) ou bistable (lorsque la carte est présentée le relais est activé et lorsqu'il est présenté à nouveau, il est désactivé).
- Entrée du capteur d'ouverture de porte.
- Quitter l'entrée du bouton-poussoir.
- Sortie alarme - (sortie négative qui permet d'activer un relais réf.2013). Ce clavier permet jusqu'à 4 types d'accès différents :
- Carte uniquement.
- Carte+PIN.
- Carte ou code PIN (par défaut).

- Multicarte, code PIN. La présentation de 2 à 9 cartes ou épinglettes valides ouvrira la porte.

La saisie du code d'accès se fait en composant 4 à 6 chiffres + #.

L'accès de type multicarte/PIN nécessite plusieurs identifiants. Par exemple, si elle est programmée avec 3 identifiants, pour actionner la porte, l'utilisateur présentera sa carte valide et jusqu'à ce que les deux cartes supplémentaires soient passées (exemple des gardiens), la porte ne s'ouvrira pas.

Un numéro d'identification appelé ID (de 1 à 600) est associé à chaque utilisateur. Les utilisateurs avec ID (1 à 598) sont des utilisateurs standard qui, sur présentation d'une carte ou d'un code valide, ouvriront la porte. Les utilisateurs avec ID (599 et 600) sont des utilisateurs paniques. Ces utilisateurs, sur présentation de leur carte ou code valide, ouvrent la porte et activent simultanément la sortie Alarme-auxiliaire pendant 1 minute ou jusqu'à ce qu'une carte ou un code PIN valide soit présenté.

Le clavier dispose d'une entrée de capteur de porte (peut être activée ou désactivée). Si elle est activée et que la porte est ouverte sans autorisation préalable, l'alarme se déclenchera jusqu'à ce qu'un identifiant valide soit présenté et que la porte soit fermée. Il activera également l'alarme si la porte reste ouverte pendant plus d'une minute après un accès valide. Le clavier est fourni avec deux cartes maîtresses qui vous permettent d'enregistrer ou de supprimer des cartes ou des porte-clés, et non des codes. Les codes sont enregistrés via le clavier lui-même.

Le kit peut être complété par un deuxième clavier (réf.5293) ou par un lecteur de proximité WG26 (réf.5296), en ajoutant une source 12Vdc supplémentaire (réf.4813) :

- Le clavier peut fonctionner comme INTERLOCK (ouverture d'une porte avec verrouillage automatique d'une autre).
- Le lecteur (réf.5296) agira sur la même porte.

ACCESSOIRES

- Réf. 1076 CONTACT MAGNÉTIQUE. Capteur de porte.
- Réf. 5296 LECTEUR DE PROXIMITÉ RÉSISTANT
- Réf. 5293 CLAVIER C/PROX RÉSISTANT
- Réf. 5287 BOUTON DE CHASSE
- Réf. 5288 BOUTON DE SURFACE
- Réf. 4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A
- Réf. 67501 OUVRE-PORTE UNIV. 990N-P22 10-24 V MAX (ouvre-porte à armature courte à fonctionnement normal avec loquet réglable)
- Réf. 4813 ALIMENTATION 12Vdc/2A

Détails techniques supplémentaires

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- ASPECT Acier. Système de fixation en surface. Vis cachées. IP66 /IK 09 DIMENSIONS Montage en saillie (55(H) x 147(V) x

20(P) mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 12Vac Température de fonctionnement : [-20°C, +60°C]
- Humidité : [10 %, 90 %]
- Compatibilité : cartes/porte-clés EM(125KHz), MIFARE (13,56MHz) et HID (ISOProxII, 125KHz).
- Configurable en protocole de proximité Wiegand 26 et format clavier en rafale 8 bits.
- Relais (autonome) 2A (C, No, Nc)
- Puissance rayonnée RF : 125 KHz : 4,382 dBuA/m, 13,56 MHz : 2,02 dBuA/m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- CÂBLAGE AUTONOME
- ~ (Rouge) : Alimentation positive 12~28Vac/dc
- ~~ (Gris et noir) : Alimentation négative 12~28Vac/dc
- C (blanc et noir), NO (bleu), NC (vert et noir) : relais sans potentiel. C_common, NO_Normally ouvert, NC_Normally fermé.
- GND (noir), SP (marron) : capteur de porte
- GND (noir), BS (jaune) : bouton de sortie de couloir
- Alarme- (gris), ~ (rouge) : sortie d'alarme

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	Technologie de contrôle d'accès
1.206478	7,5x23x17,8	NO PE/VP	COMBINADO

Manuels

- 970030 Teclado prox. resistant REF. 5293 _ 5238
V03_25.pdf
- 970030b Teclado prox. resistant REF. 5293 _ 5238
V05_25.pdf

Déclaration de conformité

- DOCF05238FR.pdf

Produits inclus



F04802
ALIMENTATION DIN4
230VAC/12VAC-1A



F52750
CARTE DE PROXIMITÉ MIFARE
FERMAX



F05293
CLAVIER À PROXIMITÉ RÉSISTANTE



F52740
CLEF PROXIMITÉ MIFARE FERMAX

Accessoires



F52750
CARTE DE PROXIMITÉ MIFARE
FERMAX



F52740
CLEF PROXIMITÉ MIFARE FERMAX