




Code produit

F01445

PLATINE TACTILE KIN MEET

CONNECTIONS



Référence

1445

EAN

8424299014456

La description.

La description

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium
- Verre trempé haute résistance sur l'écran tactile
- Communication mains libres complète
- Caméra couleur haute définition
- Écran TFT 10,1 pouces
- Reconnaissance faciale (jusqu'à 50.000 visages).
- Étiquettes d'identification lors de la communication avec d'autres appareils.
- Luminosité de l'écran réglable

- Ouverture de porte à l'aide du code invité.
- Structure modulaire Android
- Contrôle d'accès intégré pour 100 000 cartes.
- Préparé pour l'intégration avec le contrôle d'ascenseur via RS485
- Disponible en 12 langues.
- Économiseur d'écran et écran d'aide personnalisables.
- Réinitialisation à distance et paramètres d'usine.
- Compatible SIP VoIP.

FONCTIONS

- APPEL AU LOGEMENT

Les visiteurs peuvent appeler la propriété souhaitée depuis une entrée générale ou une entrée de bloc. Il est possible d'utiliser des chiffres (0-9) et des lettres (AH)

- Admission générale : Les visiteurs doivent composer 1 à 3 chiffres, correspondant au numéro du bloc, suivi de 4 chiffres correspondant au numéro de la maison. Par exemple, si la maison à appeler est le 260A dans le bloc 3, vous devez composer le 3260A. Dans le cas où le système d'identification du logement était uniquement numérique, pour appeler le logement 2601 du bloc 3, il fallait composer le 32601
- Entrée en bloc : les visiteurs doivent saisir uniquement 1 à 4 chiffres correspondant au numéro de la maison. Si, par exemple, la maison à appeler est le 21, ils doivent uniquement composer le 21.

- ORDRE DU JOUR

Les visiteurs pourront également passer des appels en recherchant le nom du voisin dans l'annuaire électronique. 3 modes : texte, boutons poussoirs et images. Mode texte : capacité de 10 000 utilisateurs (nom et numéro de maison). Mode bouton poussoir : Jusqu'à 9899 utilisateurs, classés par numéro d'appartement. Mode image : Jusqu'à 40 images. Gestion de l'agenda via serveur web. Liste blanche (pour masquer les noms).

- APPEL AU CONCIERGE

Si un visiteur ou un voisin a besoin de l'aide du concierge, il peut appeler directement depuis le panneau (général ou de bloc) l'une des 2 unités de conciergerie qui lui sont attribuées. Cependant, il est également possible d'appeler n'importe quelle autre unité de conciergerie en composant son code numérique (9901...9998) à partir du clavier.

- RELAIS SUPPLÉMENTAIRES

Il est possible d'installer jusqu'à 4 relais supplémentaires (un module Réf. 1491 est nécessaire).

Il est également possible d'ajouter un relais supplémentaire pour connecter l'ouvre-portail en toute sécurité. Un module Ref. 1490 est requis.

Les résidents pourront ouvrir des portes supplémentaires (garages, couloirs, etc.) lorsqu'ils recevront un appel provenant d'une des entrées de leur immeuble. Il est également possible de les associer à des caméras IP CCTV.

- ACCÈS PAR CODE PIN

Il est possible de définir jusqu'à 8 codes d'accès (pin), afin que les utilisateurs puissent ouvrir la porte. Ces codes peuvent comporter de 4 à 6 chiffres et sont gérés via le serveur Web de la plaque elle-même.

- ACCÈS PAR RECONNAISSANCE FACIALE

Les résidents autorisés peuvent être identifiés simplement en se tenant devant la plaque d'immatriculation et en appuyant sur l'icône de reconnaissance faciale. La porte s'ouvrira automatiquement. Pour s'inscrire, l'utilisation du logiciel de gestion MEET est requise.

- ACCES PAR LECTEUR DE PROXIMITE

La carte comprend un lecteur de cartes Mifare et peut contrôler jusqu'à 100 000 cartes. La gestion des cartes se fait via le logiciel de gestion MEET.

Il est également possible de connecter à la carte des lecteurs ou contrôleurs tiers, qui utilisent le protocole Wiegand 26.

- CAMÉRAS IP

Il est possible de configurer jusqu'à 4 caméras IP afin qu'elles puissent être utilisées comme caméra auxiliaire pour n'importe quel moniteur du même bloc. Ces caméras serviraient à visualiser sous un angle différent (caméra aérienne) ou à surveiller les visites dans les couloirs ou les espaces communs du développement.

- DIFFUSION VIDÉO EN STREAMING

La diffusion constante depuis la caméra de plaque d'immatriculation est possible via le protocole RTSP, de sorte qu'elle peut être utilisée par des appareils tiers (enregistreurs vidéo et/ou caméras de sécurité CCTV). Il n'est pas possible d'envoyer une vidéo RTSP et d'effectuer une reconnaissance faciale simultanément.

- ANTI-SABOTAGE

La plaque est protégée contre le vandalisme (tentatives de démontage). Dans le cas où le panneau serait séparé de son emplacement, il enverrait une alarme aux unités de conciergerie associées et au logiciel de gestion MEET.

Détails techniques supplémentaires

Système:

- Processeur : Cortex™-A7 à quatre cœurs à 1,5 GHz
- Processeur graphique : Mali400MP2
- FLASH : Mémoire flash eMMC de 8 Go
- Mémoire SDRAM : 512 Mo DDR3L

Écran:

- Écran couleur TFT 10,1 pouces
- Résolution 1024 x 600 pixels
- Angle de vision : 130° H, 140° V
- Contraste : 800/1
- Luminosité : 300 cd/m2

Audio:

- Codec G.711/G 729

Caméra:

- Couleur CMOS 1/3"
- Objectif diagonal 120°, horizontal 105°, vertical 55°
- 1.2 Mpixels
- Eclairage minimum : 0,5 LUX. Activation automatique des LED
- AWB

Consommation électrique :

- Veille : 250 mA
- Fonctionnement : 1000 mA
- Au repos et avec chauffage actif : 750 mA(*)
- En fonctionnement et avec chauffage actif : 1500 mA (*)

Lecteur MIFARE Classic intégré :

- Nécessite des cartes de 4 octets (voir réf. 52740/52750)

tension:

- 12 Vdc (recommandé pour les endroits avec des températures inférieures à -20°C).
- PoE (*)

Connectivité :

- Connecteur Ethernet RJ-45

- Port de connexion RS-485 pour module relais et contrôle d'ascenseur.
- Connexion Wiegand-26 pour lecteur de contrôle d'accès extérieur.
- Configuration et gestion à distance via serveur Web.

Caractéristiques environnementales :

- Température: -25° C + 70°C
- Humidité : 10 – 90 % (sans condensation)
- IP 54

* Le chauffage s'active automatiquement à une température de -20°C (environ)

Remarque : L'utilisation de cette plaque avec d'autres accessoires peut affecter et réduire les indices de protection IP et IK. Il est recommandé de sceller l'ensemble après installation.

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
405 X185 X 50	2.2968	14x46,5x25,5	MEET

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

- 970162Aj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970162Ej_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970162Fj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970162Ij_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970162Pj_Manual_instalador_Placa_KIN_V02_24.pdf
- 970162Rj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970162Tj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
- 970188d_Guia_rap_Instalacion_Placa_KIN_V06_24.pdf


Accessoires



F01449

BOÎTIER À ENCASTRER PLATINE
KIN MEET

Autres images



Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7>