



Code produit

F09423

CONCIERGERIE VEO AUDIO DUOX PLUS

Référence

9423

EAN

8424299094236

La description.

La description

LES FONCTIONS

- 4 boutons mécaniques au toucher agréable pour les fonctions de base.
- Casque avec aimant pour faciliter son accrochage.
- Audio duplex intégral.
- Confidentialité dans la conversation.
- LED d'état rouge.
- Écran tactile capacitif et panoramique (taille 4,3" et format 16:9). Résolution 480 x 272 pixels.
- Passez des appels vers des domiciles, des panneaux de rue ou des concierges.
- Le concierge peut transférer l'appel vers un domicile ou une autre unité de conciergerie.
- Réception d'appels depuis des domiciles, des panneaux de rue ou d'autres centres de conciergerie.
- Communication entre deux logements via le concierge.
- Établissez la connexion avec les panneaux de rue pour ouvrir la porte. Liste des panneaux de rue d'installation sélectionnables.
- Interface utilisateur en 28 langues.
- 10 sonneries sélectionnables.
- Durée d'appel 30 s.

- 8 niveaux de volume. Vous pouvez sélectionner le niveau de volume pour les appels, les conversations et le son de l'écran tactile.
- Mode Ne pas déranger (sonnerie muette). -
- Désactivation du microphone du concierge pendant la conversation (Mute).
- Journal des appels manqués. Maximum 50 appels de chaque type (domiciles, plaques de rue, conciergeries).
- Contrôle de la luminosité de l'écran (8 niveaux).
- Sélection entre 3 modes de fonctionnement : Jour, Mixte et Nuit. - Jour : recevoir les appels des entrées et des logements. Les appels de la platine vers le domicile sont toujours adressés au concierge. - Mixte : les appels de la platine sont reçus dans la maison et peuvent également être configurés pour les renvoyer vers la conciergerie au bout de 15 s. - Nuit : autorise uniquement les appels vers les domiciles. Ne reçoit pas d'appel.
- Certains menus de configuration ont un accès restreint par code PIN. Code différent pour l'installateur et le concierge.
- Possibilité de programmation des bornes (moniteurs et téléphones) depuis la conciergerie.
- Configuration heure hiver/été avec 3 options : Europe, Amérique ou manuelle. - Format horaire disponible 12h ou 24h. - 3 formats de date différents : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.
- Agenda pour jusqu'à 10 000 utilisateurs de logements, 70 panneaux de rue et 30 services de conciergerie. La recherche par nom est possible.
- Fonction de verrouillage de l'écran tactile pour le nettoyage.
- Possibilité de connecter un prolongateur d'appel (réf. 2040) ou un activateur lumières et sonneries (réf. 2438) via les bornes « - » et « A ».
- Support de table inclus en acier inoxydable de haute qualité résistant à la corrosion (AISI316L).

FONCTIONNEMENT DE BASE DES TOUCHES

- MENU : accède au menu principal sur l'écran, facile à utiliser pour le fonctionnement et la configuration des paramètres
- Ouverture de porte.
- Pour appeler les domiciles, les plaques d'immatriculation et les concierges.
- Afficher le journal des appels manqués. LED
- LED rouge éteinte lorsque l'écran est activé.
- LED rouge allumée lorsque l'écran est éteint.
- La LED rouge clignote lorsqu'il y a des appels manqués en attente de révision.

Détails techniques supplémentaires

CHARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- La couleur noire. Matériau : ABS avec protection UV. DIMENSIONS 200 x 200 x 46 mm. Montage plateau (support inox qualité 316L). Inclinaison du support : 60°

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : - 18-24 Vcc

Consommation maximale estimée :

- Veille (écran éteint) : 75 mA.
- Conversation avec audio maximum : 255 mA.
- Appel avec volume maximum : 270 mA
- Température de fonctionnement : [+5°C, +40°C] / [41°F, 104°F]
- Humidité de fonctionnement : [0 %, 90 %]

Écran tactile capacitif:

- Taille 4,3"
- Format 16:9
- Résolution : 480 x 272
- Caractéristiques audio :
 - Audio numérique DUOX PLUS.
 - Haut-parleurs : 1 x 1W.
 - Technologie : système numérique DUOX PLUS (2 fils non polarisés)
 - Nombre de concierges par établissement : 10 à l'entrée générale / 10 par bloc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONNEXIONS B, B : bus DUOX PLUS . +A : connexion pour appareils externes (rallonge d'appel réf. 2040, activateur lumières et sonneries réf. 2438).- : négatif (référence électrique). +12V : sortie 12Vdc (non utilisée dans ce produit). Q : connexion non utilisée dans ce produit. A, B : bus RS485 (non utilisé dans ce produit). Multiprise avec connecteur RJ45 pour faciliter la connexion/déconnexion avec le bus DUOX PLUS.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
2.090877	26,5x21x17	DUOX

Manuels

- 970034Elb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07_20.pdf
- 970034FAPb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07_20.pdf

Autres images

Vue arrière

