

Code produit

F03254

PROGRAMMATEUR DUOX PLUS

Référence

3254

EAN

8424299032542

La description.

La description

Le programmateur d'installation DUOX est un dispositif destiné aux services techniques et aux installateurs qui permet de vérifier l'état d'une installation DUOX.

Il dispose de 2 modes de fonctionnement :

MODE CONSOLE
Il permet de programmer et de vérifier l'état de programmation des dispositifs du système DUOX, soit dans l'installation elle-même en fonctionnement, soit sur l'établi.
Dans ce cas, il est nécessaire d'alimenter le programmateur DUOX via le port USB intégré.

INSTALLATION MODE ANALYSEUR
Il permet l'analyse des incidents (analyse des commandes, des trames de données et de leurs niveaux de tension) et la vérification des composants d'une installation spécifique, déjà en cours.
Il est alimenté, dans ce cas, par l'installation elle-même.

Système DUOX : c'est le premier système entièrement numérique en technologie bifilaire non polarisée. Il s'agit du système le plus

avancé technologiquement au monde, permettant une installation rapide avec seulement deux fils. Système d'installation le plus simplifié et avancé du marché. Il maximise les capacités des systèmes d'interphonie grâce à la transmission audio numérique, étant capable de gérer deux canaux de conversation simultanés.

DUOX offre une simplicité d'installation maximale qui permet la transmission de tous les signaux : puissance, audio et données avec des capacités maximales.

Permet de gérer :

- De 1 à 999999 logements :
  - Appels depuis les boutons-poussoirs du panneau : 99
  - Appels depuis le clavier :
    - Sous-bloc : 99.
    - Bloc : 9999.
    - Admission générale : 999999.
- De 1 à 10 assiettes :
  - Plaques d'immatriculation :
    - Billets généraux : 10.
    - Bloc : 10.
    - Sous-bloc : 10.

Distance maximale du premier accès au dernier logement : 300 m.

Avec DUOX, vous bénéficiez d'une polyvalence maximale, grâce à la stabilité et à la robustesse de la transmission du signal de ce système entièrement numérique qui évite toute réflexion et interférence éventuelle dans l'installation.
L'amplificateur DUOX comprend en standard un synthétiseur vocal. Lorsque l'ouvre-porte est actionné, un message est émis : « porte ouverte, fermez après être entré ».

Jusqu'à 3 téléphones peuvent être installés dans chaque maison.
Les terminaux résidentiels nécessitent une programmation simple qui s'effectue à partir du panneau de rue. Grâce à cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (téléphone).

La communication est privée.

Câblage :

Tout type de câble peut être sélectionné : parallèle, paire torsadée et UTP CAT5 dans les nouvelles constructions, et vous pouvez même utiliser le câblage existant dans les travaux de remplacement (5 fils, cloche 2 fils ou ancien câble 4+N).

2 fils sans polarité.

Il est recommandé de consulter le tableau section-distance-borne-alimentation.

Distance maximale du premier accès au dernier logement : 300 m.

Détails techniques supplémentaires

Alimentation : 18 Vcc

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.3058556	7x21x13,7	DUOX

Manuels

- 97731 Programador DUOX ref 3254 V02_14.pdf