



Code produit

F07711

PLATINE CORA DUOX PLUS S8

Référence

7711

EAN

8424299077116

La description.

La description

CORA représente l'excellence et l'évolution des platines de rue DUOX PLUS de Fermax, non seulement pour son esthétique élégante, mais aussi pour être l'une des platines de rue les plus interactives du marché, tant pour l'utilisateur que pour l'installateur.

Son **interface utilisateur** est très intuitive et s'affiche sur un écran couleur de 5", avec lequel tout utilisateur peut interagir depuis le clavier mécanique rétroéclairé, agréable au toucher et accessible à tous :

- En tant qu'élément distinctif de sa personnalité, il inclut une **vague de LED** dans son design qui, à travers des changements de couleurs et des mouvements de lumière, transforme l'expérience utilisateur en quelque chose d'interactif et d'unique.
- Clavier mécanique avec **marquages pour aveugles** sur les touches 5 et CLOCHE.
- **Pictogrammes informatifs** sur l'état de la communication (appel, en communication, porte ouverte, canal occupé).
- Possibilité de connexion **par boucle magnétique** en option pour les personnes malentendantes (demander la réf. 7722

séparément)

- Utilisation **guidée** étape par étape et changement de couleur sur les touches rétroéclairées en synchronisation avec les informations affichées à l'écran.

La configuration **et la gestion** sont très simples et se font uniquement depuis un mobile/tablette/PC, à l'aide d'un serveur web et sans avoir à ouvrir la carte. Pour ce faire, l'installateur doit se placer devant celui-ci et se connecter au point d'accès Wi-Fi généré par celui-ci. Ainsi, vous pouvez gérer :

- Paramètres de configuration.
- Annuaire des résidents et concierges.
- Contrôle d'accès (codes clavier, lecteur RFID)
- Test d'installation et de mise à jour des versions du firmware.
- Téléchargement et personnalisation d'images, logos, messages texte et vocaux (2 langues peuvent être sélectionnées pour être lues consécutivement).

AUDIO

Audio de haute qualité grâce au système CDS (Cora Dynamic Sound), qui intègre un haut-parleur CDS et 2 microphones numériques CDS.

COMMUNICATION

- Les appels peuvent être passés de deux manières :
- en saisissant le code correspondant attribué à la maison + la touche "cloche".
- en recherchant, dans l'annuaire électronique, le résident ou le concierge et une fois trouvé en appuyant sur la touche « cloche ».
- L'appel peut être numérique, alphanumérique, par blocs, etc.
- Il est possible d'appeler directement la conciergerie en appuyant sur la touche SONNERIE. S'il y en a plusieurs, la liste s'affiche sur l'écran pour la sélection.

CAMÉRA

Il intègre une caméra COULEUR GRAND ANGLE avec éclairage de scène intégré des deux côtés de la caméra et un système de régulation de la mise au point de la caméra. Le réglage de l'image de la caméra se fait depuis le serveur Web.

ÉCRAN

L'écran est activé par des capteurs de présence ou en appuyant sur une touche.

Le niveau de luminosité de l'écran peut être automatiquement ajusté en fonction du niveau de lumière ambiante.

Il comprend la fonction *Retroview* , qui permet au visiteur de voir la vidéo capturée par la caméra lors des appels et des conversations en temps réel.

CONTRÔLE D'ACCÈS

- Ouverture de porte par numéro PIN sur le clavier (jusqu'à 10 000 utilisateurs/codes différents).
- Ouverture de porte par carte de proximité RFID (EM) ou porte-clés de proximité (jusqu'à 10 000 porte-clés).
- Combinaison des deux précédents pour plus de sécurité.

MODE VILLA

Il est possible de configurer le panneau pour qu'il fonctionne comme un panneau de maison unifamiliale.

Dans ce cas, l'appel se fera en appuyant directement sur la touche Cloche.

Cela fait de CORA la solution d'interphone vidéo pour les villas qui recherchent distinction, élégance et technologie, ainsi que sécurité, puisque les fonctions de contrôle d'accès par code clavier, porte-clés de proximité ou une combinaison des deux continueront à être disponibles.

MONTAGE

CORA peut être installé dans un boîtier **en saillie** ou dans un boîtier **encastrable** , qui doit être commandé séparément.

En cas de remplacement , **un boîtier d'encastrement City/Skyline existant** (S6 ou S8 selon la taille CORA) peut être adapté en commandant séparément le kit d'encastrement réf. 7708.

D'autres accessoires tels que cadre de garniture, complément angulaire, visière et platine répertoire sont également disponibles . Il est possible de combiner deux ou plusieurs platines , à condition qu'elles soient de la même série. Pour les adapter parfaitement, vous devez utiliser un jeu d'entretoises réf. 8829 pour deux platines installées, entre leurs boîtes de montage.

CORA S8

CORA en taille S8 peut accueillir des lecteurs de proximité RFID d'autres fabricants. Sa taille S8 le rend facile à remplacer dans les boîtiers d'encastrement Cityline/Skyline S8.

L'afficheur frontal noir peut être remplacé par l'afficheur frontal à iconographie de proximité (réf. 7720), qui comprend un élément de fixation pour lecteurs d'autres fabricants.

Le lecteur de proximité peut être connecté à un contrôleur de porte externe ou à l'entrée Wiegand de la carte CORA.

Détails techniques supplémentaires

Remarque : À partir de la version V44.15, le téléphone iLOFT est compatible avec la platine CORA v01.03.003.

Alimentation

- Tension nominale : 24 Vcc non polarisé (la polarisation n'est pas prise en compte lors de l'installation). Peut être alimenté directement par le bus DUOX.

Environnement

- Température de fonctionnement : [-25°C, +55°C]
- Humidité relative (sans condensation) : [5 %, 95 %]
- Indice de protection (IP) : 65

Mécanique

- Dimensions

Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)	Profond (ce qui dépasse de la surface, y compris le boîtier)	Profond (ce qui fait saillie, intégré)
390,5	130	27.9	30	10

- Indice de résistance aux chocs (IK) : 08

État	Consommation maximale (mA) à 24 V	Consommation maximale (mA) à 18 V
Commencer	250	345
Repos	165	225
Écran allumé	235	310
Appel	385	555
Conversation	470	700

Caméra

- Angles : H=120° ; V=80°
- Vision nocturne en couleur grâce à des LED blanches. L'utilisation de LED élimine le besoin d'éclairage supplémentaire.
- Résolution de la caméra : 1280 x 720 pixels

- Résolution vidéo sur le moniteur :
- Vidéo Premium (option par défaut sur les moniteurs 7 pouces) : 720 x 480
- Vidéo standard : 368 x 288

Écran

- Taille : 5 pouces au format vertical 4:3
- Résolution : 640 x 480 pixels

Remarque : Fermax garantit l'indice de protection IP65 pour l'ensemble plaque + boîtier (encastré/en saillie), ainsi que pour la plaque Cora Directorio S6. Dans tout autre cas, l'indice IP/IK peut être altéré. Il est recommandé de sceller l'ensemble une fois celui-ci installé.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
1.97017	5x43,9x17	DUOX

Manuels

- 970316c Guia rapida Placa Cora V12_25.pdf
- 970317A Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317E Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317F Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317I_Manual_instalador_Placa_CORA_V02_25.pdf
- 970317O Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317P Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf
- 970317V Manual instalador Placa CORA V04_25.pdf

Accessoires



F07713

BOÎTIER CORA ENCASTRABLE S8



F07719

BOÎTIER SAILLIE CORA S8



F77191

BOÎTIER SAILLIE CORA S8 VIGIK+



F07714

COMPLEMT. ANGULAIRE CORA

SIMPLE S8



F07717

PLAQUE DE PROPRETÉ CORA DOUBLE
S8



F07716

PLAQUE DE PROPRETÉ CORA S8

Vidéo du produit (url)

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC34ATh8vnSyL3AuWHYADf-S6>