



Code produit

FE03050

GÂCHE ELECTROMAGN. ENCASTR. 280Kg

Référence

3050

EAN

8424299030500

La description.

La description

- Permet de fermer une porte sans serrure traditionnelle. Il est également utilisé de garder les portes ouvertes pour des raisons de sécurité.
- Fonctionnement inversé. Le déverrouillage électromagnétique libère le porte lorsqu'elle n'est pas alimentée.
- Force de maintien de 300Kg-f
- Il se compose d'un électro-aimant, qui est installé dans le cadre de la porte ou d'accès, et une plaque métallique qui est installée sur le vantail mobile du porte.
- Lorsque l'électro-aimant est alimenté, la fermeture est assurée par une force de traction aimant avec plaque. Lorsque l'aimant n'est pas alimenté, il libère la porte.
- Convient aux installations où l'on veut cacher l'électro-aimant et pour portes coulissantes.
- Comprend un kit de montage et des brochures d'installation.
- Il peut être alimenté aussi bien en 12 Vdc qu'en 24 Vdc.
- Comprend un micro-interrupteur : C, No, Nc.

Des détails.


Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
228(V)x39(H)x27(P)	228	39	27
Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie	
1.791	3,5x28,9x10,3	GENERICA	

Accessoires



F04813

ALIMENTATION AUDIO 12Vdc/2A.
DIN6



F03491

RELAJ CARRIL DIN 12 VDC 12A



F02013

RELAIS FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES

Autres images



Image des dimensions




Schéma d'installation unique

(image)





Schéma de câblage (image)

Wiring Instructions / Instrucciones de cableado

Important / Importante:
Before the power supply is switched on, set the wiring
correctly / Antes de conectarlo a la corriente comprobar
que el cableado esté correcto



Reed sensor contact / Sensor de contacto

