



Code produit

F01490

Référence

1490

EAN

8424299014906

La description.

La description

Le **MODULE MEET 2 RELAY** peut être installé comme élément auxiliaire pour les plaques de clavier MILO/KIN ou les PLAQUES MILO 1L, ayant une fonctionnalité différente dans chaque cas :

Panneaux MILO/KIN DIGITAL Installés à l'intérieur de la maison, ils fonctionnent comme un élément de sécurité, de telle sorte que l'ouvre-porte est contrôlé directement à partir de ce relais au lieu du relais de la plaque de porte. De cette manière, on évite la possibilité de manipuler les câbles ou les dispositifs situés à l'extérieur pour activer l'ouvre-porte de manière malveillante.

Panneaux MILO à 1 bouton Le relais 1 est activé simultanément avec le relais de la plaque de rue, lorsque la porte est ouverte depuis le moniteur. Le relais 2 permet le contrôle d'un deuxième ouvre-porte, comme un portail ou une porte de garage attenante. Dans les deux cas, il permet l'installation de boutons supplémentaires pour l'activation manuelle des relais respectifs, pour l'ouverture de l'ouvre-porte correspondant.

Détails techniques supplémentaires

- Alimentation : 12 Vcc/ 1 W
- Température de fonctionnement : -40°C-70°C
- Humidité de travail : 20 % à 80 %
- Degré de protection IP30 :
- Dimensions : 114,5 x 56,5 x 34 mm
- Poids : 110 gr
- Courant via les contacts du relais : 10A/24V-220V

Des détails.

Dimensions du produit (hauteur x largeur x profondeur) mm	Hauteur du produit (mm)	Largeur du produit (mm)	Profondeur du produit (mm)
114,5 x 56,5 x 34	56.5	114.5	34

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.1686	12x6,3x3,8	MEET

Manuels

- 970084E Rele externo apertura puerta MEET ref 1490 V12_20.pdf
- 970084I Rele externo apertura puerta MEET ref 1490 V12_20.pdf