

## eNet actionneur de commutation / à poussoir 1 voie mini



Reference number:

FM AS 10 UP

EAN/GTIN:

4011377086838

eNet

## Usage conforme

- Commutation de l'éclairage
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073 en combinaison avec enjoliveur adapté
- Montage dans un boîtier saillie ou dans un adaptateur d'installation (Art. N°. FM-EBG) pour faux plafonds

## Caractéristiques produits

- Sélecteur de modes de fonctionnement pour la commutation d'actionneur de commutation/d'actionneur à poussoir ou le paramétrage via le eNet serveur
- Retour d'informations d'état sur l'émetteur radio
- Mode scènes possible
- Sortie commutable avec la touche **Prog**
- Affichage d'état avec LED

Fonctionnement Commutation :

- Télégramme d'activation : l'appareil active
- Télégramme de désactivation : l'appareil désactive

Fonctionnement Impulsion :

- Le contact de relais reste fermé tant que des télégrammes d'activation ou de désactivation sont reçus.
- La durée d'activation maximale est de 60 secondes.

Réglable avec le eNet serveur :

- Fonction de clignotement
- Durée de fonctionnement
- Temporisation de mise en marche / de mise à l'arrêt
- Mode contact normalement ouvert ou mode contact normalement fermé
- Avertissement de coupure
- Temps de répétition de commutation minimale
- Verrouillages de commande
- Marche permanente, arrêt permanent

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Fonction répéteur
- Lire la mémoire d'erreur

## Caractéristiques techniques

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Tension nominale :</b>                                                           | AC 230 V ~          |
| <b>Fréquence secteur :</b>                                                          | 50/60 Hz            |
| <b>Température ambiante :</b>                                                       | -25 ... +70 °C      |
| <b>Courant de commutation à 35 °C</b>                                               |                     |
| Ohmique :                                                                           | 16 A (ACI)          |
| Pour un courant de commutation > 10 A, câble de raccordement de 2,5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Lampes fluorescentes :                                                              | 4 AX                |
| <b>Type de contact :</b>                                                            | μ                   |
| <b>Puissance au repos :</b>                                                         | 0,5 W               |
| <b>Puissance connectée à 35 °C</b>                                                  |                     |
| Lampes à incandescence :                                                            | 2300 W              |
| Lampes à halogène HT :                                                              | 2000 W              |
| Transformateurs électroniques :                                                     | 1500 W              |
| Transformateurs inductifs :                                                         | 1000 VA             |
| Lampes LED HT :                                                                     | typ. 500 W          |
| Lampes fluorescentes compactes :                                                    | typ. 500 W          |
| Lampes fluorescentes non compensée :                                                | 920 VA              |
| Charge capacitive :                                                                 | 690 VA (560 μF)     |
| <b>Type de connexion :</b>                                                          | bornes à vis        |
| <b>Dimensions (Ø x H) :</b>                                                         | 53 x 28 mm          |
| <b>Radiofréquence :</b>                                                             | 868,0 ... 868,6 MHz |
| <b>Puissance d'émission :</b>                                                       | max. 20 mW          |
| <b>Portée d'émission en champ libre :</b>                                           | typ. 100 m          |
| <b>Catégorie de récepteur :</b>                                                     | 2                   |