

eNet actionneur variateur 1 voie mini



Reference number:	FM UD 20250 UP
EAN/GTIN:	4011377086876
Matière:	plastique

eNet



Usage conforme

- Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT, transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou lampes à LED, transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou à LED, lampes à LED HT ou lampes à fluorescence compactes
- Commande avec émetteurs radio eNet adaptés
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073 en combinaison avec enjoliveur adapté
- Montage dans un boîtier saillie ou dans un adaptateur d'installation (Art. N°. FM-EBG) pour faux plafonds

Caractéristiques produits

- Mise en marche par démarrage progressif avec ménagement des lampes
- Luminosité d'activation enregistrable de manière permanente
- Luminosité minimale enregistrable de manière permanente
- Mode scènes possible
- Affichage d'état avec LED
- Retour d'informations d'état sur l'émetteur radio
- Commutable avec la touche **Prog**
- Protection électronique contre les courts-circuits avec désactivation permanente après 7 secondes au plus tard
- Protection thermique électronique
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation adapté à la charge
- Possibilité d'extension de puissance par amplificateurs de puissance (Art. N°. ULZ 1755 REG)
- Accessoires optionnels: module de compensation LED, Art. N°. : KM LED 230 U

Réglable avec le eNet serveur :

- Luminosité maximale
- Vitesse de variation
- Temporisation de mise en marche / de mise à l'arrêt
- Rampe d'éclaircissement / d'obscurcissement par variation
- Avertissement de coupure
- Verrouillages de commande
- Marche permanente, arrêt permanent
- Fonction Hôtel
- Durée de fonctionnement

Fonctions supplémentaires avec eNet serveur :

- Transmission radio totalement cryptée (AES-CCM) à partir du eNet serveur, version de logiciel 2.0
- Mise à jour du logiciel de l'appareil
- Fonction répéteur
- Lire la mémoire d'erreur

Caractéristiques techniques

Tension nominale :	AC 230 V ~
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Puissance dissipée :	max. 1,5 W
Puissance au repos :	max. 0,5 W
Température ambiante :	-25 ... +70 °C
Lampes à incandescence :	20 ... 250 W
Lampes à halogène HT :	20 ... 250 W
Transformateurs électroniques :	20 ... 250 W
Transformateurs électroniques avec LED BT :	typ. 20 ... 100 W
Transformateurs inductifs :	20 ... 250 VA
Transformateurs inductifs avec LED BT :	typ. 20 ... 100 W
Lampes LED HT dimmable :	typ. 3 ... 70 W
Lampes fluorescentes compactes dimmable :	typ. 3 ... 70 W
Ohmique-inductif :	20 ... 250 VA
Ohmique-capacitif :	20 ... 250 W
Capacitif-inductif :	non autorisée
Ohmique et LED HT :	typ. 3 ... 70 W
Ohmique et l. fluorescentes compactes :	typ. 3 ... 70 W
Réduction de puissance par 5 °C dépassement de 45 °C :	-5 %
en cas d'intégration à un mur en bois ou en pierres sèches :	-15 %
en cas d'intégration dans des combinaisons multiples :	-20 %
Amplificateurs de puissance :	voir notice Module de puissance additionnel
Type de connexion :	bornes à vis
Type de contact :	
Longueur totale du câble de charge :	max. 100 m
Dimensions (Ø x H) :	53 x 28 mm
Radiofréquence :	868,0 ... 868,6 MHz
Puissance d'émission :	max. 20 mW
Portée d'émission en champ libre :	typ. 100 m
Catégorie de récepteur :	2