

**KNX RF radio hand-held transmitter, Anthracite**

<b>Reference number:</b>	HS 4 RF
<b>EAN/GTIN:</b>	4011377127647
<b>Couleur:</b>	Titane
<b>Matière:</b>	plastique

**4 voies**

Dimensions (Long. x Larg. x H) : 93 x 53 x 16 mm  
 planification et mise en service avec ETS5 ou ultérieur

**Usage conforme**

- Commande radio des consommateurs, par ex. allumer / éteindre la lumière, utilisation du variateur, ouvrir / fermer les stores, valeurs de luminosité, appel et enregistrement des scénarios d'éclairage
- Fonctionnement dans des installations KNX câblées par KNX RF interface radiofréquence (Art. N° : MK 100 RF)

**Caractéristiques produits**

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Paires de touches pour la fonction touche ou la fonction bascule
- LED à deux couleurs pour l'affichage de confirmation, état d'envoi et retour d'informations d'actionneur
- Alimenter par batterie

**Caractéristiques techniques**

<b>Tension nominale :</b>	DC 3 V
<b>Type de batterie :</b>	1 x lithium CR 2450N (fournie)
<b>Température ambiante :</b>	-5 ... +45 °C
<b>Humidité relative :</b>	maxi. 80 % (pas de condensation)
<b>Radiofréquence :</b>	868,0 ... 868,6 MHz
<b>Puissance d'émission :</b>	max. 20 mW
<b>Portée d'émission en champ libre :</b>	typ. 100 m