AL24/3AS - Alimentation secours 24 Vcc - 3 A avec batteries

AL24/3AS

Alimentation secours pour centrale et plaque OPEN série DB.

AL24/3AS - Alimentation secours 24 Vcc - 3 A avec batteries

Permet le fonctionnement, en cas d’absence secteur, d’une plaque de rue série DB et de sa centrale.
Toutes les fonctions sont secourues sauf la vidéo. Prévoir une alimentation par plaque DB.
Prévoir une alimentation 12V pour le système de verrouillage.
Tension d’utilisation 24 Vcc. Courant maxi : 3A.
Coffret ventilé en ABS gris clair.
Emplacement pour les 2 batteries.
Voyant de signalisation.
Fixation murale par vis et chevilles ou rail DIN.
IP20
Protection par fusible du secondaire contre les surcharges et les court-circuits.
Borniers de raccordement primaire et secondaire débrochables.
Conforme à la norme EN 60950-1.
Livrée avec 2 batteries 12V 7Ah et câbles de connexion.
Dimensions (H x L x P) : 360 x 180 x 85 mm.
Poids avec batteries : 5,7 kg.

Pièces Détachées

- Batterie 12V 7Ah réf. : 126

Caractéristiques

Poids : 3,3kg

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr