



## 16090004

### Simplifiez-vous le contrôle d'accès !

#### Kit VIGIK 1 porte - 4 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

Déployez encore plus rapidement le contrôle d'accès dans vos immeubles grâce aux kits pré-programmés Urmet.

Les kits sont livrés avec des ensemble de badges programmés pour une distribution immédiate aux résidents de l'immeuble. Les kits comprennent ainsi des sachets de 3 badges par appartement.

Kit composé de :

- 1 micro-centrale de contrôle d'accès VIT25M et sa tête de lecture.
- 4 lots de 3 badges programmés.
- Un badge maître de programmation.

Présentation de la micro-centrale :

- Centrale autonome 1 porte agréée VIGIK.
- Borniers débrochables.
- Distance centrale-lecteur max: 2 m avec SYT 8/10è et 30 m avec coax 5 ohms (type RG58 C/U)
- Services VIGIK préprogrammés
- Capacité de 100 services VIGIK.
- Date, heure et relais programmés
- Relais NO/NF 5A.
- Nécessite une alimentation 12Vca ou 11,5-25 Vcc (alimentation conseillée : 9000/230)
- Sauvegarde par pile.
- Gestion en Local : 1500 clés MEMOPROX.
- Gestion par Internet sans déplacement avec un encodeur (réf. : 18970001).

Dimensions :

Centrale (L x H x P) : 70 x 60 x 16 mm

Lecteur (D x H x P) : 43 x 7 x 34 mm

Maintenance de la centrale :

- Mémoire de sauvegarde débrochable : en cas de remplacement de la centrale, aucune programmation n'est nécessaire : la mémoire de l'ancienne centrale en panne est raccordée sur la nouvelle centrale
- Auto-diagnostic par LED : la micro-centrale indique la cause de sa mise en défaut
- Borniers débrochables pour un remplacement facile

Présentation des badges :

- Des sachets de trois badges par appartement : conditionnement conçu pour une distribution simplifiée auprès des résidents
- Trois couleurs de badge par sachet : noir, bleu, vert

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

# Kit VIGIK 1 porte - 4 appartements - avec 3 badges résidents programmés par logement

- Identification rapide du numéro de série gravé à l'arrière du badge

### GESTION :

- Les badges fournis dans le kit sont déjà préprogrammés
- 2 solutions sont possibles pour rajouter des badges sur le site

a) Localement : Par l'intermédiaire du badge maître qui permet de faire entrer la centrale en mode programmation

b) A distance : grâce au logiciel gratuit "jegèremarésidence.com". Pour fonctionner, le logiciel a besoin du numéro de la centrale (inscrit au dos du produit et sur un carte d'identification présente dans le packaging) et d'un encodeur USB (référence 18970001).

ATTENTION : la gestion sur jegèremarésidence.com ne concernera que les nouveaux badges

## Homologation

Agrée VIGIK par LA POSTE.

Numéros de référencement Vigik : Module MS200401-01 Serrure PS200401-01.

## Accessoires

Alimentation URMET conseillé : 9000/230

Badges supplémentaires : MEMOPROX (couleur noire), MEMOPROX//B (couleur bleu), MEMOPROX/V (couleur verte)

## Dimensions

70 x 60 x 16 mm (centrale)

## Patrimoine

Petit collectif - Moyen collectif

## Technologies

Lecture ecriture - Lecture