



BPZAML

Conforme à la loi accessibilité.

Bouton de sortie avec sans contact lumineux avec détecteur IR. Idéal en remplacement d'un bouton existant ou en installation neuve et combiné avec une porte automatique, il permet d'ouvrir la porte sans rien toucher.

- Détection sans contact.
- Information sonore par buzzer et lumineuse par voyant d'ouverture de porte.
- Marquage en braille et gravure du mot "porte".
- Gros bouton pour ouverture avec contact Ø 35 mm. - Éclairage bleu de localisation.
- Buzzer réglable coupé/moyen/fort. - Extinction en cas de porte bloquée ouverte.
- Activation/Désactivation de la fonction mains libres - 1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement sur bornier.
- Livré avec 2 vis inviolables de fermeture et un outil Torx de sécurité.
- Entraxe de 60 mm pour boîte encastrée Placo ou maçonnerie.
- Câblage : prévoir un câble de 3 paires.
- Dimensions (HxLxE) : façade 90 x 90 x 20 mm.

Accessoires

- Embase pour installation en saillie : réf. BSZ90A

Voir le tuto d'installation sur la chaîne Urmet de YouTube

Caractéristiques

Couleur : ANTHRACITE

Indice de résistance aux chocs (IK) : IK10

Indice de protection (IP) : 54