



BPZGML

Conforme à la loi accessibilité.

Bouton de sortie avec sans contact lumineux avec détecteur IR. Idéal en remplacement d'un bouton existant ou en installation neuve et combiné avec une porte automatique, il permet d'ouvrir la porte sans rien toucher.

Détection sans contact
Information sonore par buzzer et lumineuse par voyant d'ouverture de porte
Marquage en braille et gravure du mot "porte"
Bouton avec contact central Ø 35 mm
Éclairage bleu de localisation
Buzzer réglable coupé/moyen/fort. Extinction en cas de porte bloquée ouverte
Désactivation possible de la fonction sans contact
1 contact NO et 1 contact NF indépendants. I max. : 3A. Raccordement sur bornier
Livré avec 2 vis inviolables de fermeture et un outil Torx de sécurité
Entraxe de 60 mm pour boîte encastrée Placo ou maçonnerie
Câblage : prévoir un câble de 3 paires

Accessoires

Embase pour installation en saillie : réf. BSZ90
Voir le tuto d'installation sur la chaîne Urmét de YouTube

Caractéristiques

Couleur : Gris

Indice de résistance aux chocs (IK) : IK10

Indice de protection (IP) : 54

Dimensions (HxLxE) : 90 x 90 x 20 mm