

Note 2 ERP



Caractéristiques

- **Finition** : Zamac

Kit Portier Video Note 2 Wifi ERP ave Boucle Magnétique Compatible YOKIS UP

REF : 1723/ERP

Désormais compatible avec le moniteur Wifi 1723/98

Résumé

Kit interphonie vidéo Wifi destiné aux Etablissements Recevant du Public (ERP), tel que les crèches, mairies, etc. Conforme Loi accessibilité pour les ERP

Description

Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines. Module platine boucle magnétique pour recevoir le signal audio sur un appareil auditif T. Conforme loi Accessibilité + PMR Fonction vidéosurveillance 4 caméras. Mémoire d'image vidéo et "Post-it" audio. Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier (module optionnel). Commandes domotique YOKIS UP intégrées (8 commandes radio) Envoi de notifications d'alerte sur alarme détection intrusion par exemple.

Le kit contient :

1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
- Ecran tactile LCD couleur 7" (18 cm).
- Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
- Entraxe de fixation adapté au boîtier Ø 60 mm.
- Pose en saillie. Montage encastré avec kit optionnel réf. 1723/60.
- Menu d'accès aux réglages et à la configuration.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Mémoire vidéo de 32 clips de 10 secondes sauvegardante sur micro SD.
- "Post-it audio" : enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents.
- Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
- Réglage de luminosité, contraste, couleur.
- 5 mélodies au choix + 1 personnalisante par l'utilisateur.
- Commandes : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé, et 8 radios (éclairage extérieur, volants roulants, ...), 6 scénarios personnalisables.
- Vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de 2 plaques de rue et de 4 caméras.
- Voyants de fonction : coupure de sonnerie, porte ouverte, messages.
- Boucle magnétique intégrée . Compatible avec appareil auditif pour malentendants.
- 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil.
- 2 sorties sur contact sec pour commandes supplémentaires.
- 1 sortie 12 Vcc - 250 mA pour alimentation d'un détecteur ou d'une caméra.
- 1 Entrée pour branchement d'une caméra de surveillance ou l'interface 4 caméras.
- 1 Entrée pour branchement d'une détecteur de présence.
- 1 Entrée bouton de sonnerie porte palière.
- Dimensions (HxLxP) : 142 x 202 x 22 mm.

1 PLAQUE D'APPEL MIKRA :

- Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
- Module boucle magnétique type T (non encastrable).
- IP 44, IK 7. Pose en saillie.
- Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50
- Caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
- Signalisation par leds et tonalités conforme à la

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

loi accessibilité des personnes handicapées.

- Angle de vue horizontal : 113°, vertical : 92°.
- Lecteur de contrôle d'accès intégré. Jusqu'à 20 badges mémorisables.
- Diffusion d'un message d'accueil des visiteurs.
- Raccordement du bouton poussoir de sortie.
- Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 1, 3, 6, 9 s

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet