

## Information produit

# 97 52 04

### Pince à sertir

également pour prise à deux mains



- Pour connexions électriques sans soudage
- Jusqu'à 30 % d'effort économisé par rapport aux pinces à sertir standard grâce à une démultiplication par levier
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre
- Bonne prise en main grâce à un centre de gravité bien placé, à sa tête coudée et à ses poignées ergonomiques
- Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

### Informations générales

Réf.	97 52 04
EAN	4003773025450
Pince	brunie
Tête	brunie
Poignées	avec gaines en plastique antidérapantes
Poids	562 g
Dimensions	250 x 82 x 27 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

### Attributs techniques

Application	connecteurs non isolés à fût ouvert (largeur de connecteur 2,8 + 4,8 mm)
Capacité Millimètre carré	0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>
nombre de positions de sertissage	4
AWG	26 — 14

### Accessoires

97 49 94	Repère pour 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
----------	---

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



Troisième étape: si vous avez besoin de plus de force, par ex., pour sertir des connecteurs isolés de 6,0 mm<sup>2</sup>, les poignées longues permettent d'utiliser la pince avec les deux mains

Deuxième étape: terminez ensuite le sertissage avec toute la main



Première étape: rapprochez les deux poignées de deux doigts, jusqu'à ce que les deux mâchoires touchent le connecteur à sertir