Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485123-00





Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W
Code	22485123-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	5000 mm
Largeur (mm)	8 mm
Hauteur (mm)	3 mm
Poids (Kg)	0.2 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	DC
Tension min. (V)	24 V
Tension max. (V)	24 V
Fréquence (Hz)	0 Hz
Sigle alimentation	CLD-S+L
Classe d'isolation	Classe III
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485123-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED SMD 4040 - RGBW
CRI	80
Puissance absorbée (totale) (W)	60 W
CCT	0 K
Ouverture du faisceau	120 °
Maintien du flux lumineux LED	36000 hr, L 70, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK00
IP	65

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485123-00

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage Stripled IP20-IP65 rev0 0426.pdf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif.
Couleur	Blanc
Avertissements	Attention : lors de la découpe, utilisez des ciseaux et non un cutter. Pour garantir le bon fonctionnement et l'indice IP, rétablir l'alimentation d'origine des strips. Pour les découpes intermédiaires, utiliser les bouchons et veiller à bien fermer les extrémités. Fosnova décline toute responsabilité pour les découpes faites après la livraison du matériel. Remarque valable pour toutes les strips de LED. La puissance et le lumen sont exprimés par mètre linéaire (W/m ou lm/m).

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. With degree of protection according to EN60529.

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr


Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026

Strip 120LED - IP65 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485123-00



Connecteur de strip - rangée continue - 10 mm



Profilé D



Profilé C



Profilé B - encastrement



Profilé A - angle



Connecteur de strip - rangée continue - 8 mm - 2 PIN

Connecteur de strip continue/coin avec câble - 8 mm - 2 PIN

Connecteur de strip continue/coin avec câble - 10 mm



Connecteur de strip avec câble - 8 mm - 2 PIN



Connecteur de strip avec câble - 10 mm



Connecteur de strip - Angle - 8 mm - 2 PIN



Connecteur de strip - Angle - 10 mm - 2 PIN



Connecteur de fermeture - 8mm



Connecteur de fermeture - 10mm

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026