# Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485133-00






Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Article | Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W |
| Code | 22485133-00 |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 10000 mm |
| Largeur (mm) | 10 mm |
| Hauteur (mm) | 3 mm |
| Poids (Kg) | 0.1 kg |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|---|---|
| Type de tension | DC |
| Tension min. (V) | 24 V |
| Tension max. (V) | 24 V |
| Fréquence (Hz) | 0 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-S+L |
| Classe d'isolation | Classe III |
| Contrôle et réglage | Aucun |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026*

## Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485133-00

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED SMD 5050 - RGBW |
| CRI | 0 |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 12 W |
| CCT | 0 K |
| Ouverture du faisceau | 120 ° |
| Maintien du flux lumineux LED | 36000 hr, L 70, B 50 |

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK00 |
| IP | 20 |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026*

## Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485133-00

**TÉLÉCHARGEMENT**

MONTAGES

**InstructionsMontage Stripled IP20-IP65 rev0 0426.pdf**

**MATÉRIAUX ET COULEURS**

| | |
|---|---|
| Corps | Strip LED est un ruban à poser sur surfaces lisses, propres et sèches avec adhésif. |
| Couleur | Blanc |
| Avertissements | Attention : lors de la découpe, utilisez des ciseaux et non un cutter. Pour garantir le bon fonctionnement et l'indice IP, rétablir l'alimentation d'origine des strips. Pour les découpes intermédiaires, utiliser les bouchons et veiller à bien fermer les extrémités. Fosnova décline toute responsabilité pour les découpes faites après la livraison du matériel. Remarque valable pour toutes les strips de LED.<br><br>La puissance et le lumen sont exprimés par mètre linéaire (W/m ou lm/m). |

**NORMES ET CONFORMITÉ**

| | |
|---|---|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | EN60598-1. With degree of protection according to EN60529. |

**GARANTIE**

| | |
|---|---|
| Garantie après-vente | 3 yr |



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026*

## Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Code: 22485133-00



**Connecteur de strip - rangée continue - 8 mm - 2 PIN**



**Connecteur de strip - rangée continue - 10 mm**

**Connecteur de strip continue/coin avec câble - 8 mm - 2 PIN**

**Connecteur de strip continue/coin avec câble - 10 mm**



**Connecteur de strip avec câble - 8 mm - 2 PIN**




**Connecteur de strip - Angle - 8 mm - 2 PIN**



**Connecteur de fermeture - 10mm**



**Connecteur de fermeture - 8mm**



**Profilé D**



**Profilé C**



**Profilé B - encastrement**



**Profilé A - angle**



**Connecteur de strip avec câble - 10 mm**



**Connecteur de strip - Angle - 10 mm - 2 PIN**



*Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. mercredi 6 mai 2026*