

Connecteur étanche basse tension 3 entrées

Fonction :	Connexion étanche auto-dénudante de fils basse tension
Les + produit :	Une simplicité de raccordement avec un gel étanche qui se répand lors du verrouillage et assure l'étanchéité. Un bon contrôle visuel de la connexion grâce à son corps transparent. Résistance à l'arrachement des connexions (110 Newton).
Matière :	Thermoplastique UL 92 V2
Tenue en tension :	600 Volts
Tenue en intensité :	15 Ampères
Tenue au fil incandescent :	 850°C
Agrément :	ROHS



Référence BLM	Désignation	Couleur	Section admissible	Conditionnement	
				Boîte	Carton
401300	Connecteur BT étanche 3 entrées	Bleu	0,5 – 1,5 mm ²	50	500

Cotes en mm

Conseils d'utilisation :

- Introduire le câble sans le dénuder dans le connecteur
- Verrouiller la connexion en appuyant sur le chapeau du connecteur, le câble est simultanément auto-dénudé et bloqué dans le connecteur
- La pression sur le chapeau libère un gel étanche de protection qui assure l'anti-corrosion et l'étanchéité de la connexion
- Contrôle visuel de la connexion grâce à la transparence du connecteur

Applications :

- Courants faibles : jonctions ou dérivations de câbles de signalisation, d'alarme, d'interphone, de domotique et d'automatisme
- Télécommunications : épissure en Y de câble de réseau public ou privé