

## Z-VAT-DC / CL-6

Détecteur de tension DC bipolaire 750-1500 V. Crochet. Plot contact rail.

### Description :

### Application :

Détecteur bipolaire de présence de tension continue entre la caténaire et le rail :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur. :
  - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
  - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
  - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.

### Caractéristiques :

- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Masse : 3,400 kg.

Domaine d'application : HTA-BT



| Référence du produit | Montrer | Batterie                            | Composition FR | Poids [kg] | Cordon [mm] | Identification de la polarité | Tension de fonctionnement CC | Température de stockage | Température de fonctionnement |
|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Z-VAT-DC-750/1500    | LED     | Power: 1 Alkaline battery 9V, 6LR61 |                | 3,400      | 10000       | YES                           | 750-1500 V                   | -25°C/+55°C             | -25°C/+55°C                   |