

Z-VAT-DC / CL-6

Détecteur de tension DC bipolaire 750-1500 V. Crochet. Plot contact rail.

Description :

Application :

Détecteur bipolaire de présence de tension continue entre la caténaire et le rail :

- Présence de tension indiquée par allumage de 6 diodes électroluminescentes rouges avec émission d'un signal sonore.
- Contrôle du fonctionnement de l'appareil intégré qui valide toutes les fonctions du détecteur. :
 - Mettre en contact le sabot aimanté de la poignée avec le rail et shunter l'ensemble en établissant le contact, entre la poignée aimantée et crochet de contact ;
 - Appuyer sur le bouton de test : allumage des 6 diodes rouges, déclenchement du signal sonore ;
 - Relâcher le bouton de test : allumage momentané des 6 diodes vertes.

Caractéristiques :

- Aucun réglage préalable de la tension n'est nécessaire : l'appareil est réglé et contrôlé systématiquement en usine.
- Alimentation : une pile alcaline 9 V, type 6 LR 61.
- Masse : 3,400 kg.

Domaine d'application : HTA-BT



Référence du produit	Montrer	Batterie	Composition FR	Poids [kg]	Cordon [mm]	Identification de la polarité	Tension de fonctionnement CC	Température de stockage	Température de fonctionnement
Z-VAT-DC-750/1500	LED	Power: 1 Alkaline battery 9V, 6LR61		3,400	10000	YES	750-1500 V	-25°C/+55°C	-25°C/+55°C