

FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE



CD191

INDIGO
LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

CD191

DRIVER 13,5-28W 500-700mA CC DIM



Convertisseur courant constant dimmable via coupure de début/fin de phase.

Tension d'alimentation : 220-240 Vac.

Courant de sortie: 500mA ou 700mA au choix via un DIP switch.

Puissance maximale : 20W (500mA) - 28W (700mA).

Tension de sortie : 27-40V

WEB

GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Matière corps	Plastique
Couleur	Blanc
Longueur	95 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	30 mm

FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE

CD191

INDIGO
LIGHTING

 indigo.lighting
 /Indigo.luminaires
 Indigo Lighting
 @indigolighting

CD191

DRIVER 13,5-28W 500-700mA CC DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Courant/tension de sortie du
convertisseur inclus 700mA DC

Fréquence du réseau

Type de variation Compatible avec variateur
début et fin de phase

Taux de distorsion harmonique
(THD) 20

Facteur de puissance λ 0,9

INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur unique-
ment

Plage de température ambiante -20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN 6937186111357