

## FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT  
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE





indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

**CD191**

**CD191**

**DRIVER 13,5-28W 500-700mA CC DIM**



Convertisseur courant constant dimmable via coupure de début/fin de phase.

Tension d'alimentation : 220-240 Vac.

Courant de sortie: 500mA ou 700mA au choix via un DIP switch.

Puissance maximale : 20W (500mA) - 28W (700mA).

Tension de sortie : 27-40V

WEB

### GÉNÉRAL

Garantie	5 ans
Matière corps	Plastique
Couleur	Blanc
Longueur	95 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	30 mm

### PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
---------------------------	------

## FICHE TECHNIQUE

CONVERTISSEURS COURANT CONSTANT  
CONVERTISSEURS CC DIMMABLES COUPURE



 indigo.lighting  
 /Indigo.Luminaires  
 Indigo Lighting  
 @indigolighting

**CD191**

**CD191**

**DRIVER 13,5-28W 500-700mA CC DIM**

### OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

### ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Courant/tension de sortie du convertisseur inclus 700mA DC

Fréquence du réseau

Type de variation Compatible avec variateur début et fin de phase

Taux de distorsion harmonique (THD) 20

Facteur de puissance  $\lambda$  0,9

### INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Plage de température ambiante -20°C ~ +50°C

### EMBALLAGE

Code EAN 6937186111357