

UNREMOTEMWS

Télécommande pour HBPIRDLD



Détecteur IR de mouvement et gradation selon la lumière du jour pour TRIBAY.

WEB

Il se branche au centre de TRIBAY en utilisant la prise Zhaga.

Le luminaire ne s'allume que lorsqu'un certain niveau de lux est atteint.

Le luminaire diminue à un niveau faible lorsqu'il y a de l'inactivité.

Le luminaire peut ajuster sa luminosité en fonction des changements de lumière naturelle. Augmentation de la lumière naturelle du jour = réduction de la luminosité et inversement.

HBPIRDLD : Hauteur d'installation typique de 8 à 12m.

HBPIRDLD17MB : Hauteur d'installation typique de 12 à 17m.

Temps de maintien par défaut : 5s - Options: 30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min.

Niveau du préavis d'extinction : 10% - Options: 20%/30%/50%.

Temps du préavis d'extinction : 0s - Options: 10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/∞.

Seuil de luminosité : Désactivé - Options: 2Lux/10Lux/30Lux/50lux/120Lux/200Lux/250Lux/300Lux/350Lux/400Lux.

Utilisez la télécommande UNREMOTEMWS pour la mise en service du HBPIRDLD et ACREMOTEMWS pour le HBPIRDLD17MB.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002556
Garantie	5 ans
Poids net	0,128 kg

UNREMOTEMWS

Télécommande pour HBPIRDLD

INSTALLATION

Lieu de montage

Usage en extérieur et
intérieur

EMBALLAGE

Code EAN

5056500413470