



















KACI S-B	CODE	COULEUR	KLEUR	FARBE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
	KC211S25	ALUMINIUM BROSSE	GEBORSTELD ALUMINIUM	ALUMINIUM GEBÜRSTET	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm
	KC211S30	BLANC MAT	MAT WIT	WEISS MATT	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm

F Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

N Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

E This product contains 1 light source(s) of energy efficiency F.

F	N	D	E
 Montage au plafond en encastré uniquement.	Inbouw Plafondmontage alleen.	Nur für Deckeneinbaumontage.	Recessed ceiling mounting only.
 Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.	Nur für den Innengebrauch.	Indoor use only.
 Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.	Protected against the ingress of solid bodies greater than 1mm. Protected against splashing water.
 Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.	Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.	Protection against an impact energy of 0,20 Joule.
 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).	Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).	Product can be connected to low-voltage systems. A safety extra low voltage luminaire in which voltages higher than those of SELV are not generated.
 Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)	Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (55 mm)	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (55mm)	Hole cut to insert luminaire (55 mm)
 Faisceau 100°.	Lichtbundel 100°.	Strahlwinkel 100°.	Beam 100°.
 Homologation CE.	CE gekeurd.	CE Genehmigung.	Product in conformity CE.
 Risque photobiologique RG1	Fotobiologisch risico RG1	Photobiologisches Risiko RG1	Photobiological risk RG1
 Testé à 650°.	Getest bij 650°.	Getest bij 650°.	Test on 650°.
 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.	De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).	Product can be covered after installation with insulation. (not blown)
 Installation sur surfaces normalement inflammables.	Installatie op normaal ontvlambare oppervlakken.	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.	Suitable for installation on normally flammable surfaces.
 Attention ! Risque d'électrocution. Extinction de la source électrique avant chaque manipulation.	Let op gevaar voor elektrocuteren. Afsluiten van de stroom voor iedere manipulatie.	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.	Attention! Risk of electric shock. Switch off before any intervention on the luminaire.
 A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.	Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 12VDC.	Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 12VDC.	Connect to a constant voltage LED power supply of 12VDC.
 Garantie 5 ans.	5 jaar garantie.	5 Jahre Garantie.	5 years warranty.
 L'appareil doit être éliminé dans des centres de ramassage spécialisés.	Het toestel moet worden afgevoerd in een speciale collectie centra.	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.	Luminaire must be disposed in specialized collection center.
 LED remplaçable par un électricien.	LED vervangbaar door elektricien.	LED von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable LED light source by an electrician.
 Driver remplaçable par un électricien.	Driver vervangbaar door elektricien.	Driver von einem Elektriker austauschbar.	Replaceable control gear by an electrician.

<p> • Toutes les sources de chaleur (ampoules, transformateurs, convertisseurs, ...) doivent obligatoirement être suffisamment espacées et ventilées pour empêcher l'incendie. Veuillez nous contacter lors de cas particulier de montage.</p> <p>• Ce document doit être conservé pendant toute la durée de vie du produit.</p> <p>• Le produit ne sera ni échangé, ni repris en cas d'erreur de montage.</p> <p>• INDIGO se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.</p> <p>Le luminaire doit être monté et installé par un professionnel et il sert uniquement à éclairer.</p>	<p>• Alle warmtebronnen (lampen, transformatoren, omvormers, ...) moeten voldoende worden geventileerd en op een voldoende afstand zijn om de brand te voorkomen. Neem contact met ons op in geval van speciale montage.</p> <p>• Dit document moet worden bewaard voor de hele levensduur van het product.</p> <p>• Het product wordt nog terug genomen, nog vervangen bij foutieve installatie.</p> <p>• INDIGO behoudt zich het recht om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.</p> <p>De armatuur moet worden gemonteerd en geïnstalleerd door vakmensen en dient alleen om te verlichten.</p>	<p>• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.</p> <p>• Dieses Dokument muss für die ganze Lebensdauer des Produkts aufbewahrt</p> <p>• Das Produkt wird weder zurückgenommen noch umgetauscht bei falscher Installation.</p> <p>• INDIGO behält das Recht für Spezifikationen, ohne vorherige Ankündigung, zu ändern.</p> <p>Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.</p>	<p>• All heat source (bulbs, transformers, converters, ...) are required to be sufficiently spaced and ventilated to prevent the fire.</p> <p>Please contact us in case of special installation.</p> <p>• This document must be kept for the all lifetime of the product.</p> <p>• The product can't be returned or exchanged following to installation error.</p> <p>• INDIGO reserve the right to modify specifications without prior notice.</p> <p>The fixture should be assembled and installed by professionals and used only to illuminate.</p>
---	--	---	---

