



Ligne de produits Baseline

DoubleButton Jeweller

Bouton d'urgence sans fil



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SIA
CP-01

UL®
LISTED

IP55



Aucun déclenchement intempestif

- Pour activer l'appareil, il faut appuyer sur les deux boutons
- Confirmation de l'alarme en appuyant deux fois sur les deux boutons par des pressions courtes et longues dans n'importe quelle séquence¹
- Un séparateur en plastique empêche toute activation accidentelle
- Pas de déclenchements intempestifs lorsque le dispositif est transporté dans une poche ou un sac



Entretien facile

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Aucun entretien particulier n'est nécessaire



Jeweller Communication sans fil

- Jusqu'à 1 300 m de portée de communication radio avec la centrale
- Chiffrement pour une transmission sécurisée des données
- Saut de fréquence pour éviter les interférences et le brouillage du signal radio



Installation et démarrage rapides

- Commande et configuration à distance dans l'application
- Aucun démontage du boîtier ou installation de batterie n'est nécessaire
- Installation facile du dispositif sur une surface à l'aide du support Holder²
- Possibilité d'accrocher le dispositif à un lacet ou à un porteclé

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Conformité	Compatibilité	Communication avec la centrale	Alimentation
EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL2610	Centrales Hub Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Prolongateurs de portée ReX Jeweller, ReX 2 Jeweller	Technologie de communication Jeweller Portée de communication jusqu'à 1 300 m En champ ouvert Bandes de fréquences radio 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente	Durée de vie de la batterie Jusqu'à 5 ans Type de batterie 1 × CR2032 Préinstallées

Boîtier	Installation	Kit complet	
<p>Couleur noir, blanc</p> <p>Dimensions 47 × 35 × 16 mm</p> <p>Poids 17 g</p> <p>Indice de protection IP55</p>	<p>Température de fonctionnement de -10°C à +40°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p>	<p>DoubleButton Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Guide de démarrage rapide</p>	

1 – Vous pouvez également confirmer une alarme en appuyant sur deux ou plusieurs dispositifs DoubleButton. Dans ce cas, la manière dont les dispositifs ont été activés n'a pas d'importance, qu'il s'agisse d'une pression courte ou longue.

2 – Holder est un support permettant de fixer DoubleButton sur une surface. Holder est vendu séparément.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

support.ajax.systems/en/manuals/doublebutton

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems