



Ligne de produits Baseline

Ajax SpaceControl Jeweller

Télécommande sans fil pour le contrôle du système Ajax.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

SIA
CP-01

UL®
LISTED

4 boutons



Armer

Arme le système



Désarmer

Désarme le système



Mode nuit

Active le Mode nuit (armement des appareils pour la sécurité du périmètre)



Panique

Notifie un danger ou une urgence à un centre de télésurveillance et à des utilisateurs

Protection contre le déclenchement accidentel de l'alarme : pression double ou longue



Jeweller

technologie de communication

- Jusqu'à 1 300 m de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Indication de l'exécution de la commande par LED



Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement
- Batterie remplaçable préinstallée
- Avertissement de batterie faible



Configuration rapide

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Peut être transporté dans une poche ou sur un porteclé

<p>Conformité</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304</p>	<p>Compatibilité</p> <p>Centrales Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub Plus Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)</p> <p>Prolongateurs de portée ReX, ReX 2</p>	<p>Communication avec le panneau de contrôle</p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p>Bandes de fréquences 866,0 à 866,5 MHz 868,0 à 868,6 MHz 868,7 à 869,2 MHz 905,0 à 926,5 MHz 915,85 à 926,5 MHz 921,0 à 922,0 MHz Dépend de la région de vente.</p> <p>Portée de communication Jeweller jusqu'à 1 300 m En champ ouvert.</p>	<p>Alimentation</p> <p>Batterie 1 × CR2032 Préinstallé.</p> <p>Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans</p>
<p>Installation</p> <p>Température de fonctionnement de -25°C à +50°C</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 95 %</p> <p>Indice de protection IP50</p>	<p>Boîtier</p> <p>Couleur blanc noir</p> <p>Dimensions 65 × 37 × 10 mm</p> <p>Poids 13 g</p>	<p>Kit complet</p> <p>Ajax SpaceControl Jeweller 1 × batterie CR2032 (préinstallée) Guide de démarrage rapide</p>	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

support.ajax.systems/en/manuals/ajaxspacecontrol

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)