

MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur à une hauteur de 2 à 4 m.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP55



Détection avancée de mouvements

- Deux capteurs PIR et un capteur à micro-ondes
- Portée de détection de mouvement réglable à l'aide d'un support pivotant
- Angle de vision vertical : 90° sans angle mort sous le détecteur
- Angle de vision horizontal : 90°



Prévention des déclenchements intempestifs


- Détection de mouvement à double technologie : l'alarme est déclenchée uniquement lorsque le capteur PIR et le capteur à micro-ondes sont tous deux activés
- Niveaux de sensibilité ajustable
- Filtre d'interférences thermiques avec l'algorithme numérique SmartDetect
- Compensation de température

Levée de doute

Le détecteur MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller dispose d'un appareil photo intégré qui permet d'évaluer rapidement la situation sur le site protégé. Plusieurs types de vérification photo sont disponibles : par alarme, par scénario, par calendrier, par armement/désarmement et à la demande.



Appareil photo HDR pour des photos claires et nettes




Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité



Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels




Jusqu'à 5 photos en rafale




Contrôle de la confidentialité

- Configuration précise des droits d'accès dans l'application Ajax
- Les données graphiques sont chiffrées et répondent aux exigences du RGPD
- Le journal des événements enregistre toutes les actions effectuées dans le système




Communication radio Jeweller et Wings

- Jusqu'à 1 700 m (5 550 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage



Protection anti-sabotage

- Système anti-masquage¹
- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Magnétomètre pour détecter les modifications non autorisées de la position du détecteur
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données



Installation sans problème et maintenance minimale

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Pas besoin de démonter le boîtier pendant l'installation
- Installation sur un support pivotant en métal
- Vérification du champ de vision et de la zone de détection maximale de l'appareil photo via des applications Ajax

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilité Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.OHMP.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Jeweller et Wings technologies de communication Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente	Détection de mouvement Éléments sensibles 2 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Distance de détection des mouvements jusqu'à 15 m jusqu'à 49 ft Angles de détection des mouvements vertical : 90° horizontal : 90° Système anti-masquage¹	Levée de doute Définition photo (en pixels) 640 × 480 320 × 240 (par défaut) Configurée par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Photos en rafale de 1 à 5 images pour 320 × 240 de 1 à 3 images pour 640 × 480 px Configurée par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Temps de livraison de la première photo jusqu'à 9 s pour 320 × 240 jusqu'à 20 s pour 640 × 480 Angle de vue de la caméra horizontal : 115° vertical : 84° Éclairage IR La fonction HDR Contrôles réguliers de l'état de la caméra
Alimentation Batterie 6 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 3 ans Connexion optionnelle d'un bloc d'alimentation externe de 12–24 V== Kit complet MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 × batterie CR123A (préinstallées) Casquette Support pivotant en métal Kit d'installation Guide de démarrage rapide	Boîtier Couleur blanc Dimensions avec le support pivotant 234 × 98 × 230 mm 9,21" × 3,86" × 9,06" Dimensions sans le support pivotant 234 × 98 × 137 mm 9,21" × 3,86" × 5,39" Poids avec le support pivotant 1 010 g 35,6 oz Poids sans le support pivotant 620 g 21,9 oz Alarme anti-sabotage Magnétomètre	Installation Température de fonctionnement de –25°C à +60°C de 13°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 95 % Indice de protection IP55 Hauteur d'installation 2–4 m 6,6–13 ft	

¹ Le système anti-masquage n'est disponible que pour les capteurs PIR ; il ne permet pas la détection de masquage pour les capteurs à micro-ondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/motioncam-outdoor-highmount-phod/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems