

Répartiteur TV modulaire 2 sorties RJ45



Nos produits se montent sur RAIL DIN pour permettre l'intégration dans les coffrets de communication.

Ils sont conformes aux exigences de la norme C90-483

AVANTAGES

La gamme des répartiteurs avec entrée coaxiale et sorties RJ45 vous permet à la fois :

- D'adapter les signaux TNT + SAT d'un câble coaxial en entrée vers des sorties RJ45 pour permettre le brassage dans les coffrets de communications.
- De déployer les signaux de télévision dans plusieurs pièces du logement (2 ou 4 suivant le modèle).
- A l'aide d'un pont de couplage d'ajouter un second répartiteur* pour passer de 2 à 4 sorties RJ45.

Ce répartiteur permet une bande passante totale de 5 à 2150 MHz

Couplage des répartiteurs



Référence du pont de couplage :
DCREPTV2MP01

*2 répartiteurs max. par couplage.
Laisser en place le bouchon 75Ω sur le second répartiteur.

Caractéristiques Techniques

Entrée	1 type F femelle
Sorties	2 RJ45 femelles 1 type F femelle pour le couplage
Passage DC : Satellite	500 mA Max.
Voie de retour	5 - 65 MHz
FM	88 - 108 MHz
RNT (Bande VHF-III)	174 - 230 MHz
TNT	470 - 694 MHz
Satellite	950 - 2150 MHz
Pertes	TNT - 12 dB (sorties RJ45) / 8-12 dB (sortie F Out) SAT 10-15 dB (sorties RJ45) / 9-14 dB (sortie F Out)
Dimensions hors-tout	27x97x59mm
Matière	Boîtier en ZAMAK
Fixation	Rail DIN 35mm
Poids	133g
Conditionnement	Boîte individuelle Collectif de 10