EXAMPLONE[®] JT-001 INSTRUCTIONS POUR GTDMBLVN (200259) ET GTDBV (N)

Instructions

Mise à jour des noms via le logiciel Hexactweb: https://aiphone.hexact.fr/

Schéma de câblage avec HEPLUS







Programmation des numéros d'appartement et noms via Hexactweb

https://aiphone.hexact.fr/

1 - Exemple pour créer un appartement

Sélectionnez votre Hall puis

Cliquez sur le	bouton + au <u>milieu</u> pour créer un appartement.
Rentre	r vos données
Appartemen	t
	N° LOGEMENT 0001
	Adressage combiné 0001
	COMMENTAIRE //
	Nb de badges à programmer
	Nb de télécommandes à programmer

Attention Adressage combiné sera uniquement de 4 chiffres et correspond à appel NMR sur platine Aiphone en cas de mise à jour du nom par badge ou en temps réel.

Le N° Logement et adressage combiné seront identiques.

Le site enregistre l'appartement et laisse la fenêtre ouverte pour vous permettre de créer un nouvel appartement sans avoir à tout ressaisir

Cliquez maintenant sur €→ 2 - Enregistrer un nom Cliquez maintenant sur votre appartement Appartements 💶 + Rechercher Aff./Mas. des colonnes NBFICHES APPART Nom affiché NB BADGES 0001 0 0 **Cliquez** sur + Noms affichés + Rechercher NOM IDENTIFIANT APPEL GROUPE ■+Cliquez ici pour ajouter Rentrer vos données Créer vos noms affichés DURAND Nom 0001 Identifiant N° d'appel 0001 Affichage Affiché ~ Pour la mise à jour du nom par le badge ou module GPRS ou 4G Max: 16 caractères Cliquez maintenant sur Mise à jour des noms en GPRS ou 4G

Avant toute mise à jour des noms en GPRS ou 4G vous devez cocher affichage des noms. Ci-dessous le chemin d'accès

	ADR 🔺	LIBELLE	NOM	EVENEMENTS	BADGES
$\boldsymbol{<}$	001	Lecteur de Proximité + platine.	Centrale 001	VOIR	0

Choix de la platine ou seront affiché les noms

Accès résidences Etape 1 - Modification d'un accès											
Nom de l'accès	Centrale 001										
Туре	Lecteur de Proximité + platine	Standard Téléphonique Lecteur	Lecteur de proximité 💙								
Connecter sur :	(Heart) here of the contrale 001 001			Voir la centra	le						
Total des noms affichés	Voir les évènements Sélec	ctionner l'affichage	D								
E VEN 28-10-2022 NOM EN APPUYANT											
Affichage des noms	Residence TEST 2 NOMS			Cage BAT A		Nb résidants 0					
Nombre de résidants affichés sur la platine 0						•					

Choix des noms qui seront affichés sur la platine Si il s'agit d'une platine pour une résidentialisation il faudra cocher chaque cage (hall ou bâtiment) du site.

Précautions

.

Pas de mise à jour du nom si le même numéro d'appartement est utilisé pour plusieurs noms.