Les connecteurs OL-PEN permettent de convertir facilement les systèmes TN-C (PEN) en TN-S (PE+N) en supprimant le pont de connexion entre les bornes. Ces connecteurs conviennent aux conducteurs en cuivre et en aluminium et peuvent être directement vissés sur la plaque arrière de l'armoire.



	OL-PEN 95	OL-PEN 185	OL-PEN 300	OL-PEN 240-2
	MAJ4095S10	MAJ4185S10	MAJ4300S10	MAJ5240S10
Données techniques				
Section du conducteur Cu, Al (mm^2)	25 - 95	95 - 185	185 - 300	2x 95 - 240
Tension nominale (V)	690	690	690	690
Amperage (A)	245	361	490	425
Largeur / Hauteur / Longueur (mm)	94 / 55 / 144	110 / 70 / 187,5	128,5 / 70 / 220	110 / 86 / 193
Dimensions L1 / W1 / W2 / D / D1 / D2 (mm)	50 / 84 / 34 / 5 / 8,5 / 8,5	43 / 99 / 41 / 5 / 8,5 / 12,5	52 / 117,5 / 50,5 / 5 / 10 / 12,5	43 / 99 / 41 / 5 / 8,5 / 12,5
Vis, clé hexagonale (AV)	N° 4	N° 5	N° 6	N° 6
Couple de serrage (Nm)	20	30	70	70
Montage	Vis / montage platine	Vis / montage platine	Vis / montage platine	Vis / montage platine
Poids (g)	392	882	1248	1074
Paquet (pcs)	1	1	1	1

Dimensions

