

## BIDON FLUIDE NETTOYANT POUR CIRCUIT SOLAIRE

### ■ Fonction

Le nettoyant PRODNET est un produit qui sert à supprimer les goudrons et les boues dans le circuit solaire et restaurer l'écoulement s'il y a obstructions.

### ■ Gammes

PRODNET02: Bidon de 2L

PRODNET20: Bidon de 20L

### ■ Aspect

Le produit est liquide et de couleur verte.

### ■ Caractéristiques techniques

pH	Env. 4,0
Température / Plage de gel	Env. 0°C
Température / Plage d'ébullition	>100°C
Pression de vapeur à 20°C	0,1 mbar
Point d'éclair T <sup>a</sup>	>100°C
Température d'ignition	>400°C
Densité à 20°C	1,01-1,04 g/cc
Solubilité dans l'eau	Illimité

### ■ Conseils d'utilisation

- Le PRODNET est livré en bidon de 2L OU 20L déjà dilué.
- Bien rincer l'installation avec de l'utiliser pour un nettoyage optimal.
- Laisser circuler le fluide plusieurs heures à une température entre 50 et 60°C selon l'état de votre installation.
- Le PRODNET doit être bien fermer et hermétique. Il doit être stocké dans un endroit frais et sec, protégé du gel.

