



Be ahead



# SHYRA



## Control panels



Panneau de commande à interrupteurs de programmation (dip switch) et potentiomètres pour un ou deux opérateurs 230 V/500 W utilisé sur les portails coulissants, battants, les volets et portes basculantes avec gestion jusqu'à deux bords (dont un de type 8K2). Le récepteur radio bicanal est inclus.

Grâce aux potentiomètres, il est possible de gérer, en plus de la durée de fermeture automatique, la force des portes et la durée du ralentissement. Les fonctions permettent l'ouverture piétonne (uniquement par radiocommande), la fermeture rapide et la fonction de blocage des impulsions. La détection des pannes se fait grâce à un LED.

### Caractéristiques importantes

Les borniers sont colorés et extractibles afin de faciliter les opérations de câblage.

## SHYRA

| Code             | Ci      | Nom              | Description  |
|------------------|---------|------------------|--|
| I700081<br>10001 | 2610736 | SHYRA-F-800SLDN  | Carte de commande SHYRA-F AC   |
| I700044<br>10001 | 2610718 | SHYRA AC         | Carte de commande SHYRA AC   |
| I700101<br>10001 | 2613933 | SHYRA AC BA 230V | Carte de commande SHYRA AC   |
| D113802<br>00002 | 2607509 | SHYRA CPEM       | Armoire de commande pour des portails coulissants et battants, pour des rideaux, des volets et des basculants. Alimentation carte : 230 V monophasés |

## Control panels

|   |             | SHYRA CPEM |
|---|-------------|------------|
| <b>CARACTÉRISTIQUES DE BASE</b>               |             |            |
| Puissance Maximale                            |             | 500 W      |
| Alimentation carte                            |             | 220-230 V  |
| Nbre Max Radiocommandes                       |             | 63         |
| Programmation                                 | DIP+TRIMMER |            |
| Alimentation Accessoires                      | 24V - 0,2A  |            |
| <b>CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE SÉCURITÉ</b> |             |            |
| Cellule photoélectrique                       |             | ●          |
| Bord actif                                    |             | ●          |
| Bord résistif                                 |             | ●          |
| Cellule photoélectrique vérifiée              |             | ●          |
| Bord actif vérifié                            |             | ●          |
| Stop  |             | ●          |
| <b>CONFIGURATIONS DES ENTRÉES DE COMMANDE</b> |             |            |
| Start   |             | ●          |
| Open  |             | ●          |
| <b>SORTIES</b>                                |             |            |
| Feu clignotant                                | 230V - 40W  |            |
| Serrure électrique                            |             |            |

## Schéma de connexion

D113802 00002 - SHYRA CPEM



