

CD562

DRIVER 5-7W 180mA CC DIM



Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.

WEB

Tension d'alimentation : 220-240 Vac.

Puissance en W : 5-7W.

Courant de sortie : 180mA.

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans
Matière corps	Polycarbonate
Longueur	115 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	26 mm
Poids net	0,08 kg

PHYSIQUE

Test au fil incandescent	650°
--------------------------	------

CD562

DRIVER 5-7W 180mA CC DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse
Distribution lumineuse
Angle de rayonnement
Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation	230V AC - 50Hz
Fréquence du réseau	
Dimmable	Oui
Type de variation	Dimmable coupure de phase
Taux de distorsion harmonique (THD)	20
Facteur de puissance λ	0,9

INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Plage de température ambiante	-20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN	5411373374981
----------	---------------