

CD562

DRIVER 5-7W 180mA CC DIM



Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.
Tension d'alimentation : 220-240 Vac.
Puissance en W : 5-7W.
Courant de sortie : 180mA.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002710
Garantie	5 ans
Matière corps	Polycarbonate
Longueur	115 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	26 mm
Poids net	0,08 kg

PHYSIQUE

IP (indice de protection)	IP20
Test au fil incandescent	650°

CD562

DRIVER 5-7W 180mA CC DIM

OPTIQUE

Emission lumineuse

Distribution lumineuse

Angle de rayonnement

Température de couleur réglable

ÉLECTRIQUE

Courant/tension d'alimentation 230V AC - 50Hz

Fréquence du réseau

Dimmable Oui

Type de variation Dimmable coupure de phase

Taux de distorsion harmonique (THD) 20

Facteur de puissance λ 0,9INSTALLATION

Lieu de montage Usage en intérieur uniquement

Bornier automatique Double

Plage de température ambiante -20°C ~ +50°C

EMBALLAGE

Code EAN 5411373374981