



Description:

Lampe flamme Bluetooth Connect.Control 8W RGBCX

Les lampes flammes Aone Bluetooth Connect.Control sont un moyen simple et pratique d'embellir vos espaces et d'en gérer l'éclairage. La lampe flamme permet de sélectionner un couleur RGB ou de régler le blanc dynamique entre 2700K et 5000K. La gradation 5-100% de série permet quant à elle de varier l'intensité de la lumière selon l'activité et le moment de la journée. Avec la technologie Connect.Control, les lampes peuvent être contrôlées individuellement ou dans un groupe, dès la sortie de la boîte, avec la télécommande, le variateur mural ou l'application Aurora BLE. Vous pouvez choisir et contrôler la personnalisation des couleurs, le RGB, le défilement des ambiances ainsi que les scénarios et le mode musique avec l'application.

Code	Puissance	lm	Lumens/Watt	Faisceau	Couleur
AU-A1BTE14CW	5	470	94	180	2700-5000

Schéma

Courbe polaire

Couleur

## Caractéristiques & Avantages

- RGB et blanc dynamique réglable entre 2700 et 5000K
- Plage de gradation de 5 à 100%
- Angle de faisceau de 180°
- Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe
- Peut être utilisé dans les scénarios d'éclairage et dans les programmations d'éclairage et le mode musique avec l'application
- Works directly with the Aurora BLE App , the connect.control™ remote control AU-A1BTRC1 and battery dimmer AU-A1BTR2GW
- Garantie 3 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	12
Tension	220~240V AC	Facteur de puissance	0.5
Fréquence	50/60HZ	Température de fonctionnement	-20- +25°C
Gradation	Oui	Diamètre total (mm)	38
Longueur (mm)	116	Cycle allumage/extinction	12500
Indice IP	IP20	Composition de l'optique	Polycarbonate
Culot	E14	Durée de vie à L70 (h) :	25000

## Certifications:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 3 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur [auroralighting.com/garantie](http://auroralighting.com/garantie)