

## ALIMENTATIONS POUR VENTOUSES ET GÂCHES 12 Vcc

### Réf. 648124 - 648125

Alimentations étudiées pour alimenter les ventouses électromagnétiques (usage continu) où les gâches électriques.



### PHOTO



648124



648125



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	648124	648125
Tension secondaire	13 Vcc	ajustable 11,5 à 13,5 Vcc
Courant maxi délivré	4 A	5 A
Puissance	52 W	62 W
Voyant de fonctionnement	•	•
Protection contre les court circuits	•	•
Rendement	-	86 %
Tension primaire	110 ou 230 Vca	90 à 254 Vca
Fréquence	47 / 63 Hz	47 / 63 Hz
Courant primaire		Typ. 0,8 A (230 Vca)
T° de fonctionnement	-10 / +50 °C	
Dimensions - H x L x P	91 x 71 x 68 mm (largeur : 3 modules)	93 x 87 x 66 mm (largeur : 5 modules)



### FONCTIONNALITÉS

- Montage en coffret électrique sur rail DIN (6 modules)
- Fixation murale par vis possible (648124 uniquement)
- Très fiables, conçues pour un usage continu