

PD-63A MK2 / FRA-BEL

04639

DESCRIPTION

Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.

CARACTÉRISTIQUES

- Ce distributeur de courant triphasé est conçu pour améliorer la sécurité, tant pour les installations fixes que pour celles qui sont mobiles et/ou en location.
- Connexions en sortie:
 - 2x Prise CEE (3P+N+E) 32A (3x 32A à 5 conducteurs)
 - C32 (32A - 3P+N) coupe circuits automatiques à 4 contacts par sortie 32A
 - 3x prises de sortie de 16A avec prise de terre (1 prise par phase)
 - C16 (16A - 1P+N) coupe circuits automatiques à 2 contacts par sortie 16A
- Connexion entrée:
 - Câble d'alimentation d'entrée de 1,5 m de long (3x 63A à 5 conducteurs), équipé d'une fiche de raccordement de 63A (CEE, 3P + N + E).
 - Le coupe circuit à courant résiduel de 30 mA à 4 pôles protège de toute décharge électrique.
- Des voltmètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
- Des ampèremètres numériques de précision (à 3 chiffres) par phase.
- Construit pour répondre aux plus hautes exigences européennes et internationales en matière de sécurité.
- Le câblage interne est de dimensions supérieures à la normale pour augmenter la fiabilité.
- Boîtier 19" / 3U en métal extrêmement robuste.
- Prises secteur de 16A bleues de type France et Belgique



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advise to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPÉCIFICATIONS

Général : Usage	DJ & Club, Stage & Rental, Theatre
Général : Poids (kg)	11.74
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	160
Général : Couleur	black
Général : Ecran	none
Général : Fixation	19" rack mountable
Général : RU	3U
Général : IP rating	indoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : autonome	no
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Brand	BRITEQ
EA NCode	5420025646390
Discontinued	Non

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.