

LD-512 TOUCH

DESCRIPTION

Contrôleur DMX tactile à montage mural, 512 canaux DMX

CARACTÉRISTIQUES

- › Interface DMX murale mince avec un panneau en verre tactile visuellement intuitif.
- › S'adapte aux boîtes de montage mural standard européennes, américaines et asiatiques.
- › 512 canaux DMX en mode autonome (mémoire interne de 4Mb + slot d'extension pour carte SD).
- › Accès direct à :
 - › 5 pages de 8 programmes = 40 programmes max.
 - › 1 zone (joue 1 programme à la fois)
 - › Contrôle de la vitesse des programmes
 - › Gradation
 - › Contrôle manuel de la couleur pour les projecteurs à LED (RGB / RGBWA-UV / W froid et W chaud / CCT)
- › Horloge et calendrier intégrés pour le déclenchement automatique des programmes (heure, jour, semaine, mois, année).
- › Equipé de contacts intelligents pour le déclenchement externe des programmes.
- › 32 unités peuvent être reliées dans une configuration maître/esclave.
- › Fonctionne avec le Chromateq Led Player, Pro DMX et le logiciel Pixxem (inclus).
- › Câble USB-C inclus.
- › Un récepteur infrarouge externe optionnel peut être connecté à l'unité (LD-512Kit-IR = récepteur IR + 2 télécommandes).

Pour plus d'informations sur le logiciel : www.chromateq.com



SPÉCIFICATIONS

Général : Dimensions (cm)	9.7 x 14.4 x 1
Général : Poids (kg)	0.23
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	touchscreen
Général : IP rating	indoor
Contrôle : protocol	DMX
Contrôle : programmable	oui
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	512
Connexion : entrée	screw terminal block (dmx), usb, RJ45
Connexion : sortie	screw terminal block (dmx)
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025650342
SKU	B05034



COMPATIBLE SOFTWARE



PRO DMX 2



LED PLAYER



PRO DMX



PIXEM



YOUR DEALER

