


# PGM-1000

Sources

Pupitre microphone

## Points clés

- 🌀 Pupitre d'appel 1 zone
- 🌀 Col de cygne débrochable avec connectique XLR
- 🌀 Alimentation fantôme ou avec piles AA
- 🌀 Câble de connexion XLR fourni



## En savoir plus

Le pupitre microphone PGM-1000 est un pupitre à directivité cardioïde (capte les sons venant de l'avant).

Il est idéal pour la diffusion d'annonces vocales dans une zone de diffusion grâce à son unique bouton rétroéclairé.

Il se connecte facilement via sa sortie XLR mâle (un câble XLR avec adaptateur Jack 6.35mm de 8 mètres est inclus avec le produit).

Il peut-être alimenté avec 2 piles AA ou directement via un autre périphérique possédant une alimentation fantôme.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Directivité	Cardioïde
Impédance	200Ω
Sensibilité	- 40dB
Bande passante	20 Hz – 20 KHz
Flexible	39cm / XLR femelle
Connectique	Sortie XLR mâle
Alimentation	Fantôme 48V ou piles AA (LR6)
Dimensions base	16 x 11,4 x 5,7cm
Couleur	Noir
Matière	Plastique
Poids	700g
Accessoires	Câble XLR 8 mètres + adaptateur Jack 6.35mm + bonnette micro. fournis

