

# PZ-10

## Microphone casque pour poste secondaire d'interphonie PS-901



### POINTS CLÉS

- Casque microphone pour milieux bruyants
- Micro dynamique
- Casque fermé isolé phoniquement
- Prise Jack 6,35
- Fonctionne avec le poste secondaire d'interphonie PS-901

• Le PZ-10 est un casque d'écoute avec microphone pour le poste secondaire d'interphonie PS-901.

• Il permet une conversation discrète et isolée du bruit.

Modèle		PZ-10
Casque	Isolation phonique	> 10 dBA
	Bande passante	100 - 10 000 Hz
	Pression acoustique	88 dB
	Puissance	200 mW
	Taux de distorsion harmonique	< 3%
Microphone	Type	Dynamique
	Directivité	Hypercardioïde
	Bande passante	100 - 10 000 Hz
	Sensibilité	0,8 mW/Pa
Accessoire	Câble 1,5m avec prise jack 6,35 mâle	
Poids	0,275 Kg	