

RZAG-NV1

Intérieur		Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions		MCA	TOCA	MFA	Compresseur		OFM		IFM				
									MSC	RLA	kW	FLA	kW	FLA			
FCAHG71HVEB		RZAG71N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	17,7	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,091	0,7			
FCAG35BVEB	x2	RZAG71N7V1B				17,6	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,044 x2	0,3 x2			
FCAG71BVEB		RZAG71N7V1B				17,4	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,054	0,4			
FFA35A2VEB	x2	RZAG71N7V1B				17,4	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,050 x2	0,2 x2			
FBA35A2VEB	x2	RZAG71N7V1B				19,9	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,089 x2	1,4 x2			
FBA71A2VEB		RZAG71N7V1B				18,3	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,070	1,3			
FNA35A2VEB	x2	RZAG71N7V1B				18,0	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,034 x2	0,5 x2			
FUA71AVEB		RZAG71N7V1B				17,9	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,046	0,9			
FAA71AUVEB		RZAG71N7V1B				17,5	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,048	0,5			
FVA71AMVEB		RZAG71N7V1B				17,8	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,117	0,8			
FDXM35F3V1B	x2	RZAG71N7V1B				17,6	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,034 x2	0,3 x2			
FHA35AVEB	x2	RZAG71N7V1B				18,2	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,060 x2	0,6 x2			
FHA71AVEB		RZAG71N7V1B				17,8	—	20	—	15,5	0,234	0,8	0,091	0,8			
FCAHG100HVEB		RZAG100N7V1B				50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	22,2	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,221	1,3
FCAG35BVEB	x3	RZAG100N7V1B							21,7	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,044 x3	0,3 x3
FCAG50BVEB	x2	RZAG100N7V1B							21,4	—	32	—	18,8	0,234	1,2	0,039 x2	0,3 x2
FCAG100BVEB		RZAG100N7V1B	21,5	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,117	0,7			
FFA35A2VEB	x3	RZAG100N7V1B	21,4	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,050 x3	0,2 x3			
FFA50A2VEB	x2	RZAG100N7V1B	21,6	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,050 x2	0,4 x2			
FBA35A2VEB	x3	RZAG100N7V1B	25,2	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,089 x3	1,4 x3			
FBA50A2VEB	x2	RZAG100N7V1B	23,7	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,089 x2	1,4 x2			
FBA100A2VEB		RZAG100N7V1B	24,4	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,127	3,5			
FNA35A2VEB	x3	RZAG100N7V1B	22,4	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,034 x3	0,5 x3			
FNA50A2VEB	x2	RZAG100N7V1B	21,8	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,5 x2			
FUA100AVEB		RZAG100N7V1B	22,2	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,106	1,3			
FAA100AUVEB		RZAG100N7V1B	21,3	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,064	0,5			
FVA100AMVEB		RZAG100N7V1B	22,4	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,238	1,5			
FDXM35F3V1B	x3	RZAG100N7V1B	21,7	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,034 x3	0,3 x3			
FDXM50F3V1B	x2	RZAG100N7V1B	22,7	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,9 x2			
FHA35AVEB	x3	RZAG100N7V1B	22,7	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,060 x3	0,6 x3			
FHA50AVEB	x2	RZAG100N7V1B	22,0	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,060 x2	0,6 x2			
FHA100AVEB		RZAG100N7V1B	22,2	—	32				—	18,8	0,234	1,2	0,150	1,3			