RZAG-NV1

Intérieur		Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions		MCA	TOCA	MFA	Compresseur MSC	Compresseur RLA	OFM kW	OFM FLA	IFM kW	IFM FLA
FCAHG100HVEB		RZAG71N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	18,3	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,221	1,3
FCAG35BVEB	x3	RZAG71N7V1B				17,9	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,044 x3	0,3 x3
FCAG50BVEB	x2	RZAG71N7V1B				17,6	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,039 x2	0,3 x2
FCAG100BVEB		RZAG71N7V1B				17,7	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,117	0,7
FFA35A2VEB	x3	RZAG71N7V1B				17,6	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,050 x3	0,2 x3
FFA50A2VEB	x2	RZAG71N7V1B				17,8	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,050 x2	0,4 x2
FBA35A2VEB	x3	RZAG71N7V1B				21,3	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,089 x3	1,4 x3
FBA50A2VEB	x2	RZAG71N7V1B				19,9	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,089 x2	1,4 x2
FBA100A2VEB		RZAG71N7V1B				20,6	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,127	3,5
FUA100AVEB9		RZAG71N7V1B				18,3	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,106	1,3
FAA100BUV1B		RZAG71N7V1B				17,5	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,064	0,5
FVA100AMVEB		RZAG71N7V1B				18,5	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,238	1,5
FDXM35F3V1B	x3	RZAG71N7V1B				17,9	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,034 x3	0,3 x3
FDXM50F3V1B	x2	RZAG71N7V1B				18,8	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,060 x2	0,9 x2
FHA35AVEB99	x3	RZAG71N7V1B				18,8	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,060 x3	0,6 x3
FHA50AVEB99	x2	RZAG71N7V1B				18,2	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,060 x2	0,6 x2
FHA100AVEB9		RZAG71N7V1B				18,3	—	20	—	15,5	0,23	0,8	0,150	1,3
FCAHG71HVEB	x2	RZAG100N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	22,3	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,091 x2	0,7 x2
FCAHG140HVEB		RZAG100N7V1B				22,3	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG100N7V1B				22,0	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG100N7V1B				21,7	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,039 x3	0,3 x3
FCAG71BVEB	x2	RZAG100N7V1B				21,6	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,054 x2	0,4 x2
FCAG140BVEB		RZAG100N7V1B				22,2	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,168	1,3
FFA35A2VEB	x4	RZAG100N7V1B				21,6	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,050 x4	0,8
FFA50A2VEB	x3	RZAG100N7V1B				22,0	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,050 x3	0,4 x3
FBA35A2VEB	x4	RZAG100N7V1B				26,6	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG100N7V1B				25,2	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA71A2VEB	x2	RZAG100N7V1B				23,5	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,07 x2	1,3 x2
FBA140A2VEB		RZAG100N7V1B				24,9	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,187	3,9
FUA71AVEB9	x2	RZAG100N7V1B				22,7	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,046 x2	0,9 x2
FAA71BUV1B	x2	RZAG100N7V1B				21,8	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,048 x2	0,5 x2
FVA140AMVEB		RZAG100N7V1B				22,7	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,276	1,8
FDXM35F3V1B	x4	RZAG100N7V1B				22,0	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG100N7V1B				23,6	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,060 x3	0,9 x3
FHA35AVEB99	x4	RZAG100N7V1B				23,3	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,060 x4	0,6 x4
FHA50AVEB99	x3	RZAG100N7V1B				22,7	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,060 x3	0,6 x3
FHA71AVEB99	x2	RZAG100N7V1B				22,5	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,091 x2	0,8 x2
FHA140AVEB9		RZAG100N7V1B				22,7	—	32	—	18,8	0,23	1,2	0,150	1,8

* Utilisez une alimentation électrique séparée pour l'unité intérieure. La valeur entre parenthèses correspond à la MCA de l'unité extérieure. Pour connaître la MCA de l'unité intérieure, reportez-vous au manuel d'installation de l'unité intérieure.

Intérieur		Extérieur	Alimentation électrique	Plage de tensions		MCA	TOCA	MFA	Compresseur MSC	Compresseur RLA	OFM kW	OFM FLA	IFM kW	IFM FLA
FCAHG71HVEB	x2	RZAG125N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	27,5	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,091 x2	0,7 x2
FCAHG140HVEB		RZAG125N7V1B				27,5	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG125N7V1B				27,2	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG125N7V1B				26,9	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,039 x3	0,3 x3
FCAG71BVEB	x2	RZAG125N7V1B				26,8	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,054 x2	0,4 x2
FCAG140BVEB		RZAG125N7V1B				27,4	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,168	1,3
FFA35A2VEB	x4	RZAG125N7V1B				26,8	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,050 x4	0,2 x4
FFA50A2VEB	x3	RZAG125N7V1B				27,2	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,050 x3	0,4 x3
FBA35A2VEB	x4	RZAG125N7V1B				31,8	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG125N7V1B				30,4	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,089 x3	1,4 x3
FBA71A2VEB	x2	RZAG125N7V1B				28,7	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,070 x2	1,3 x2
FBA140A2VEB		RZAG125N7V1B				30,1	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,187	3,9
FUA71AVEB9	x2	RZAG125N7V1B				27,9	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,046 x2	0,9 x2
FAA71BUV1B	x2	RZAG125N7V1B				27,0	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,048 x2	0,5 x2
FVA140AMVEB		RZAG125N7V1B				27,9	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,276	1,8
FDXM35F3V1B	x4	RZAG125N7V1B				27,2	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG125N7V1B				28,8	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,060 x3	0,9 x3
FHA35AVEB99	x4	RZAG125N7V1B				28,5	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,060 x4	0,6 x4
FHA50AVEB99	x3	RZAG125N7V1B				27,9	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,060 x3	0,6 x3
FHA71AVEB99	x2	RZAG125N7V1B				27,7	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,091 x2	0,8 x2
FHA140AVEB9		RZAG125N7V1B				27,9	—	32	—	23,8	0,23	1,2	0,150	1,8
FCAHG71HVEB	x2	RZAG140N7V1B	50Hz ~ 220-240V	Minimum: 198 V	Maximum 264 V	27,5	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,091 x2	0,7 x2
FCAHG140HVEB		RZAG140N7V1B				27,5	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,244	1,4
FCAG35BVEB	x4	RZAG140N7V1B				27,2	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,044 x4	0,3 x4
FCAG50BVEB	x3	RZAG140N7V1B				26,9	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,039 x3	0,3 x3
FCAG71BVEB	x2	RZAG140N7V1B				26,8	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,054 x2	0,4 x2
FCAG140BVEB		RZAG140N7V1B				27,4	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,168	1,3
FFA35A2VEB	x4	RZAG140N7V1B				26,8	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,050 x4	0,2 x4
FFA50A2VEB	x3	RZAG140N7V1B				27,2	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,050 x3	0,4 x3
FBA35A2VEB	x4	RZAG140N7V1B				31,8	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,089 x4	1,4 x4
FBA50A2VEB	x3	RZAG140N7V1B				30,4	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,089 x3	1,4 x3
FBA71A2VEB	x2	RZAG140N7V1B				28,7	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,070 x2	1,3 x2
FBA140A2VEB		RZAG140N7V1B				30,1	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,187	3,9
FUA71AVEB9	x2	RZAG140N7V1B				27,9	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,046 x2	0,9 x2
FAA71BUV1B	x2	RZAG140N7V1B				27,0	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,048 x2	0,5 x2
FVA140AMVEB		RZAG140N7V1B				27,9	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,276	1,8
FDXM35F3V1B	x4	RZAG140N7V1B				27,2	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,034 x4	0,3 x4
FDXM50F3V1B	x3	RZAG140N7V1B				28,8	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,060 x3	0,9 x3
FHA35AVEB99	x4	RZAG140N7V1B				28,5	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,060 x4	0,6 x4
FHA50AVEB99	x3	RZAG140N7V1B				27,9	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,060 x3	0,6 x3
FHA71AVEB99	x2	RZAG140N7V1B				27,7	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,091 x2	0,8 x2
FHA140AVEB9		RZAG140N7V1B				27,9	—	32	—	23,6	0,23	1,4	0,150	1,8