


PA8

Répartiteurs et dérivateurs



Répartiteurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)

Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîte de dérivation.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il assure des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

PA8		
Code		280705
Sorties		8
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	12
TV 47-862MHz	dB	12.5
SAT 950-1750MHz	dB	15.5
SAT 1750-2150MHz	dB	16.5
SAT 2150-2400MHz	dB	17
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	20
TV 47-862MHz	dB	20
SAT 950-1750MHz	dB	20
SAT 1750-2150MHz	dB	20
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensions et conditionnement

Pièces		10
Code EAN		8016978034833
Code EAN		8016978035038
Dimensions de l'emballage	mm	310 x 125 x 50
Dimensions du produit	mm	101 x 51 x 25
Poids carton	kg	1.37