

PA4M

Répartiteurs et dérivateurs



Répartiteurs à bornes de la série PAM en bande TV et satellite (5-2400MHz).

Grâce à l'**exclusif ressort de fixation**, le connecteur central reste solidaire du reste du mécanisme, en facilitant ainsi la fixation du câble.

Le nouveau châssis **de petite dimension** et la solution de fixation, sans connecteur F, réduisent considérablement l'espace d'installation.

L'**excellent blindage** garantit la protection contre les interférences LTE.

Spécifications techniques

- Grâce à un **clip de retenue exclusif**, le connecteur central reste solidaire du reste du mécanisme, ce qui facilite la fixation du câble.
- Les **très petites dimensions** et la solution à borne, sans connecteur F, réduisent considérablement l'encombrement de l'installation.
- L'**excellent blindage** garantit la protection du signal contre les interférences **5G et 4G LTE**.
- Les **nouvelles mécaniques avec ailettes de protection (Rev. 1)** empêchent d'appuyer accidentellement sur le ressort du connecteur central lors de la fermeture des boîtes de dérivation.

PA4M		
Code		287458
Sorties		4
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	8.1
TV 47-862MHz	dB	8.7
SAT 950-1750MHz	dB	9.6
SAT 1750-2150MHz	dB	10.5
SAT 2150-2400MHz	dB	11.5
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	21
TV 47-862MHz	dB	21
SAT 950-1750MHz	dB	21
SAT 1750-2150MHz	dB	21
SAT 2150-2400MHz	dB	20

Dimensions et conditionnement

Pièces		10
Code EAN		8016978101207
Code EAN		8016978101481
Dimensions de l'emballage	mm	130 x 75 x 90
Dimensions du produit	mm	82 x 33 x 23
Poids carton	kg	0.96