

DSQ21J

Electronique pour paraboles



Commutateur de ligne avec 2 entrées, contrôlé par les récepteurs satellite via les commandes DiSEqC sur le port de sortie à travers le câble coaxial.

Verticale 11,5 - 14 V, horizontale 16 - 19 V ; Bande basse 0kHz, bande haute 22KHz $\pm$ 4KHz

Spécifications techniques

- Permettent la commutation entre 2 ou 4 lnb au moyen de commandes numériques générées par le récepteur satellite via le câble coaxial (exemple : Hotbird 13°E et Astra19.2°E)
- Protection en plastique pour l'installation à l'extérieur incluse dans l'emballage.

DSQ21J		
Code		289588
Entrées		2
Larghezza banda	MHz	950 - 2300
Perte de passage	dB	4
Contrôles LNB		DiSEqC 2.0
Isolement	dB	35
Dimensions et conditionnement		
Pièces		1
code EAN		8016978071395
EAN emballage multiple		8016978071425
Dimension emballage	mm	100 x 35 x 105
Poids individuel	kg	0.11