IX9101

FAÇADE CLAVIER NUMÉRIQUE. 1 COLONNE



Façade clavier électronique numérique avec rétro-éclairage du clavier à leds et finition acier inox pour platines Switch à 1 colonne de boutons. Permet d'actionner des systèmes de fermeture électriques ou d'autres dispositifs. Dimensions : 150 x 129,5 x 2,5 mm.

IX9101

FAÇADE CLAVIER NUMÉRIQUE. 1 COLONNE

DONNÉES GÉNÉRALES	
Largeur (mm)	150
Hauteur (mm)	129.5
Matériaux de construction	Acier inoxydable AISI 316
Couleur du produit	Acier
Montage à encastrement	Oui, avec un accessoire dédié
Montage en saillie	Oui, avec un accessoire dédié

SYSTÈMES COMPATIBLES	
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 4888C	Oui
Audio/vidéo Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 2 avec alimentation art. 1210/1210A	Oui
Audio Simplebus 1	Oui
ViP	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension d'alimentation	12VDC
Absorption en veille (W)	0.2
Absorption maximale (W)	1

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES	
Type de boutons	Mécanique
Nombre de boutons (n°)	12
Nombre d'entrées (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NC, 5A@12÷24 VAC/VDC)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ	
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK08

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX9101

FAÇADE CLAVIER NUMÉRIQUE. 1 COLONNE

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95
Classe environnementale	IV
Certifications	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Nombre de relais auxiliaires (n°)	2
Contrôle d'accès via code ouvre-porte	Oui
Nombre de codes ouvre-porte (n°)	110

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.

IX9101

FAÇADE CLAVIER NUMÉRIQUE. 1 COLONNE

ACCESSOIRES



IX9156 **BOÎTIER À ENCASTRER FAÇADE ACCESSOIRES. 1 COLONNE**

Boîtier à encastrer pour façade accessoire pour les platines à 1 colonne série Switch. Dimensions : 124 x 110,5 x 55 mm.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.