



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2



SIMPLEBUS2

Combiné audio avec appel électronique, réglage du volume d'appel, secret de conversation, coupure sonnerie, bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour appel HP-micro ou libre (NO-NF). Le second bouton, par jumper de sélection, peut être utilisé pour la commande de l'actionneur art. 1256. Il permet la gestion de l'appel porte palière et la répétition de l'appel. Avec dipswitches à 8 positions pour la sélection du code d'appel désiré. Pas de possibilité d'ajouter des boutons ou des leds supplémentaires. Dimensions: 95x215x58 mm.



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	215
Largeur (mm)	95
Profondeur (mm)	58
Matériaux de construction	Plastique
Poids du produit (g)	0.42
Montage en saillie	Oui
Montage sur base de table	Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	22÷28VDC
------------------------	----------

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L CFP CFP C3 P3 S- S+
Boutons totaux (n°)	2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP	IP30
Température de fonctionnement (°C)	-5 ÷ 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Absorption maximum de courant (mA)	200
Consommation minimale (mA)	1
Fonction appel standard	Yes
Fonction appel palier	Yes
Fonction contrôle actionneur	Yes
Fonction conversation privacy	Yes
Fonction privacy	Yes
Fonction bouton ouvre-porte	Yes
Réglage volume haut-parleur	Yes
Réglage volume microphone	Yes



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réglage volume sonnerie	Yes
Répétition d'appel	Yes
Système audio	Yes
Système audio Simplebus 2	Yes
Système audio/vidéo Simplebus 2	Yes
Sonnerie électronique	Yes



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

ACCESSORIES



2642W/28 SUPPORT DE TABLE 32 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 32 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2642W/16 SUPPORT DE TABLE 16 BORNES POUR COMBINÉ AUDIO STYLE BLANC

Support de table blanc, permet de transformer en pose sur table tous les combinés audio de la série Style. Avec 1,5 m de câble blanc et une boîte de liaison équipée de 16 bornes pour la connexion. Dimensions 84x189x32 mm.



2600/5 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ROUGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Rouge



2600/4 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION ORANGE STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Orange



2600/3 COQUE DE FINITION NOIR STYLE ELEGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Noire



2600/2 ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION VERT STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance, couleur Verte



2638

COMBINÉ AUDIO STYLE SYSTÈME SIMPLEBUS 2

ACCESSORIES



2600/1

ACCESSOIRE - COQUE DE FINITION BLEU STYLE ÉLÉGANCE

Coque de finition pour combiné audio Style version Élégance Bleu



1627B

ACCESSOIRE - 1 VOYANT SUPPL. POUR INTERPHONE STYLE NOIR

Led bleue à insérer dans la base du combiné parlophonique. Elle occupe la place d'un élément. Fonctionnement 12-24V CA-DC..



1627

ACCESSOIRE - VOYANT SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Led bleue à insérer dans la base du combiné audio. Elle occupe la place d'un emplacement BP. Fonctionnement 12-24V CA-DC.



1626

BOUTON SUPPLÉMENTAIRE POUR COMBINÉ STYLE

Bouton à insérer dans la base du combiné audio. Il occupe la place d'un emplacement BP.



1214/2C

BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR

Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livré avec les étriers des moniteurs. Dimensions: 20 x 20 x 25 mm .