



RF4KEY

TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES, SÉRIE 2



RF4KEY est une radiocommande bidirectionnelle hautes performances entièrement configurable. Elle permet la visualisation de l'état du système et de la rétroaction relative aux commandes envoyées à la centrale. RF4KEY, qui dispose d'une excellente portée radio, est dotée d'une fonction de verrouillage des touches.

AWARDS

DESIGN
MILANO

DESIGN **PLUS**
awarded by red dot



RF4KEY

TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES, SÉRIE 2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Technologie sans fil	Protocole bidirectionnel
Bande fréquences radio (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Nombre touches	4, configurable
Modulation	GFSK
Portée TX (mètres en plein air) (m)	600
Fonction de verrouillage des touches	Yes
EN regulations	Immunité CEM EN50130-4
LED	Bicolore rouge/vert
Extensions ou centrale compatibles	RF10VEDO (VEDO), RF32VEDO (VEDO), HUB32LCD (SECUR HUB)
type de centrale d'alarme	VEDO / SECURHUB
extension radio pour Vedo	RF10VEDO/ RF32VEDO

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Matériaux de construction	Plastique
Couleur du produit	Noir
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50
Hauteur (mm)	66
Largeur (mm)	35
Profondeur (mm)	12

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Seuil de basse tension (V)	2.6
----------------------------	-----

BATTERIES

Type batterie	1 x CR2450
Batterie incluse	Yes
Contrôle niveau batterie	Yes